

## AXIS A9801

### 도어 보안 강화

AXIS A9801 Security Relay는 Axis 네트워크 비디오 도어 스테이션에서 제어하는 도어의 보안을 향상시킵니다. 대부분의 표준 설치 상자에 쉽게 배치할 수 있는 소형 릴레이는 도어의 안전한 쪽에 설치됩니다. 누군가 도어 스테이션을 내리거나 파손시키려고 하면 AXIS A9801은 도어 스트라이크에 대한 연결을 끊고 도어는 안전하게 잠겨 있습니다. 릴레이의 재설정 버튼을 사용하여 정상 기능을 복원할 수 있습니다. AXIS A9801은 또한 전력 변압기 역할을 하며 도어 스테이션에서 12V 출력을 2배로 만들 수 있으므로 추가 배선 또는 전원 공급 없이 24V 잠금의 제어를 활성화합니다.

- > 조작 제어
- > 12V 및 24V 도어 스트라이크 지원
- > 표준 설치 상자에 적합



## AXIS A9801

|                    |  |                                  |  |
|--------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>설치환경</b>        | 실내용  | <b>마운팅</b>                       | 선반 마운트.<br>표준 설치 상자에 적합:<br>US 싱글 갭, EU 60mm   |
| <b>커넥터</b>         | 터미널 블록   | <b>작동 조건</b>                     | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)<br>습도 10 ~ 100% RH(응축)   |
| <b>설치 및 구성</b>     | 간편한 설치를 위해 기본 구성으로 도어록 및 Axis 도어 스테이션에 연결<br>배선 치수: AWG 16-20, 최대 15m( 49.2ft) | <b>승인</b>                        | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 22 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, IEC/EN/UL 60950-1, UL294 |
| <b>입력</b>          | On(켜기) +/-: 최소 11V, 최대 13V, 최대 750mA<br>On(켜기) 릴레이: 최대 30V DC, 최대 1.2A         | <b>치수</b>                        | 48 x 45 x 30mm(1.9 x 1.8 x 1.2인치)  |
| <b>출력</b>          | 12V에서 750mA 입력a:<br>12V, 730mA<br>24V, 300mA                                   | <b>무게</b>                        | 100g(0.2lbs)   |
| <b>케이스</b>         | 플라스틱   | <b>보증</b>                        | Axis 3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조   |
| <b>디스플레이 및 표시기</b> | 재설정 버튼 옆에 있는 LED 표시기   | a. 전원 출력은 사용 가능한 입력 전원에 따라 다릅니다. |  |

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)