

## AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

### イーサネットを光ファイバー 24 V DC に変換する

AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DCでは、標準のイーサネットケーブルまたは光ファイバーケーブルを使用してネットワークに接続できるため、長距離にわたってカメラを設置するコストを削減できます。AXIS T8606は、イーサネット信号を変換して光ファイバーケーブルで利用できるようにするDINマウントデバイスで、市街地の監視や空港、その他の長距離にわたる設置に向いています。監視システムのインテグレーターは、現場でインストレーションモニターやノートパソコンをAXIS T8606に接続して (RJ45コネクタ経由)、カメラのメンテナンスや制御を行うこともできます。Media Converter Switchは、デージーチェーンネットワークで接続できます。

- > 24V DC入力
- > イーサネットを光ファイバーに変換
- > 10/100Mbps対応
- > SFPスロット×2、RJ45ポート×2
- > Axisネットワーク製品に対応



## AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

<b>一般</b>		<b>保管条件</b>	-40 °C~75 °C 湿度：10~85% RH (結露不可)
<b>対応製品</b>	すべてのAxisネットワークビデオ製品	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32、KCC KN32 Class A、 KN35 <b>安全性</b> IEC/EN 60950-1
<b>ケーシング</b>	金属 カラー：白NCS S 1002-B	<b>外形寸法</b>	121 x 80 x 28mm
<b>電源</b>	24V DC、最大3.5W (電源は付属していません)	<b>重量</b>	284g
<b>コネクタ</b>	RJ45コネクタ (10/100 Mbps)×2 (シールドケーブル (STP) CAT5以上を使用してください) SFP光ファイバーモジュールまたはSFP銅線モジュール用 SFPコネクタ (100/1000 Mbps)×2 電源入力×1	<b>付属品</b>	ブラケット取り付け用DINクリップ、インストールガイド
<b>インジケータ表示</b>	電源LEDインジケータ ネットワークLEDインジケータ (×4)	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>準拠規格</b>	RoHS、REACH、WEEE、CE、EN 50022、IEC 60715、AS 2756	<b>環境責任</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>設置方法</b>	DINレールマウント		
<b>設置環境</b>	屋内/キャビネット		
<b>動作条件</b>	-40 °C~75 °C 湿度：10~85% RH (結露不可)		