

AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

Converte Ethernet para fibra 24 V CC

O AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC torna possível a conexão à rede via cabos Ethernet padrão ou fibra óptica, o que ajuda a reduzir o custo de instalação das câmeras em longas distâncias. Perfeito para vigilância urbana, aeroportos e outras instalações de longa distância, o AXIS T8606 é um dispositivo com montagem DIN capaz de converter sinais Ethernet para que eles possam ser transmitidos em cabos de fibra óptica. Integradores de vigilância em campo também podem conectar monitores de instalação e laptops (via conectores RJ45) ao AXIS T8606 para fins de manutenção e controle da câmera. O switch de conversão de mídia pode ser conectado a uma rede encadeada.

- > **Entrada de 24 VCC**
- > **Conversão de Ethernet em fibra óptica**
- > **Suporte a 10/100 Mbps**
- > **Duas entradas SFP e duas portas RJ45**
- > **Compatível com os produtos de rede Axis**



AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

Geral		Condições de armazenamento	-40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Produtos com suporte	Todos os produtos de vídeo em rede Axis	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32, KCC KN32 Classe A, KN35 Segurança IEC/EN 60950-1
Invólucro	Metal Cor: Branco NCS S 1002-B	Dimensões	121 x 80 x 28 mm (4,76 x 3,14 x 1,1 pol.)
Alimentação	24 VCC, máx. 3,5 W (fonte de alimentação não incluída)	Peso	284 g (0,63 lb)
Conectores	2 x conectores RJ45 (10/100 Mbps) (Use cabos blindados (STP) CAT5 ou superiores.) 2 x conectores SFP (100/1000 Mbps) para módulos SFP de fibra óptica ou SFP para módulos de cobre 1 x alimentação	Acessórios incluídos	Braçadeira para suporte DIN, Guia de Instalação
Visor e indicadores	LED indicador de energia LED indicador de rede (4x)	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Conformidade	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Montagem	Montagem em trilho DIN		
Ambiente	Uso interno/gabinete		
Condições de operação	-40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)		