

AXIS A9801

ドアでのセキュリティの向上

AXIS A9801 Security Relayは、Axisネットワークビデオドアステーションが制御するドアのセキュリティを向上します。ほとんどの標準的な設置ボックスに簡単に設置できる小型リレーは、ドアの安全な側に設置します。ドアステーションを外したり、危害を加えようとする、AXIS A9801は電気ストライクへの接続を切断し、ドアは安全にロックされたままになります。リレーのリセットボタンを使用して、通常機能を復元できます。AXIS A9801は電源変圧器としても機能し、ドアステーションからの12 V出力を2倍にして追加の配線や電源なしで24 Vロックの制御を可能にします。

- > 不正使用制御
- > 12 Vおよび24 V電気ストライクサポート
- > 標準設置ボックスに配置



AXIS A9801

設置環境	屋内
コネクタ	ターミナルブロック
設置と設定	デフォルトの構成でドアロックとAxisドアステーションに簡単に設置 ワイヤリングゲージ: AWG 16~20、最大15 m
入力	オン+/-: 最小11 V、最大13 V、最大750 mA オンリレー: 最大30 V DC、最大1.2 A
出力	12 Vで、750 mA入力 ^a : 12 V、730 mA 24 V、300 mA
ケーシング	プラスチック
インジケータ表示	リセットボタンの横にあるLEDインジケータ表示
設置方法	棚面取付。 標準設置ボックスに配置: USシングルギャング、EU 60mm

動作条件	-20 ° C~50 ° C 湿度: 10~100% RH (結露可)
認証・認可	EN 55022 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、AS/NZS CISPR 22 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、IEC/EN/UL 60950-1、UL294
外形寸法	48 x 45 x 30 mm (1.9 x 1.8 x 1.2 インチ)
重量	100 g (0.2 ポンド)
保証	Axisの3年保証。axis.com/warrantyを参照

a. 電源出力は利用可能な入力電力に依存します。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility