

Джойстик AXIS 295 для систем видеонаблюдения

Простое управление PTZ-камерами и купольными сетевыми PTZ-камерами компании Axis с помощью джойстика.



- > Экономичное решение
- > Надежный высококачественный джойстик с USB-интерфейсом
- > Простота установки и настройки
- > Управление по трем осям
- > Двенадцать программируемых кнопок

Джойстик AXIS 295 для систем видеонаблюдения – это экономичное USB-устройство, предназначенное для удобного и точного управления всеми PTZ-камерами и купольными сетевыми PTZ-камерами компании Axis.

Благодаря входящему в комплект поставки USB-кабелю установка и подключение джойстика AXIS 295 для систем видеонаблюдения выполняются очень просто. Необходимо всего лишь подключить джойстик к USB-порту, система самостоятельно распознает и установит новое устройство, после чего с его помощью можно будет управлять всеми имеющимися PTZ-камерами и купольными PTZ-камерами компании Axis. Для работы устройства не требуются запатентованные протоколы или конверторы протоколов.

Джойстик AXIS 295 – это надежный трехосевой джойстик, функционирующий на основе эффекта Холла, в котором оси X и Y служат для позиционирования, а поворотная рукоятка – для управления функцией зума.

На джойстике расположено двенадцать программируемых кнопок: две кнопки расположены сверху на ручке, остальные десять – на основании.

Джойстик AXIS 295 легко интегрируется в любое программное обеспечение для систем охранного видеонаблюдения, которое поддерживает работу с камерами Axis и распознавание сигналов джойстика с помощью технологии DirectX корпорации Microsoft.



Технические характеристики – Джойстик AXIS 295 для систем видеонаблюдения

Общие характеристики	
Работа	Трехосевой джойстик, функционирующий на основе эффекта Холла Оси X и Y: позиционирование камеры Ось Z: зум Кнопки: две кнопки расположены сверху на ручке, остальные десять – на основании Ход джойстика: по осям X и Y: $\pm 18^\circ$, по оси Z: $\pm 40^\circ$ Центрирование: одинарная всенаправленная пружина
Корпус	Высокопрочный АБС-пластик Ручка: высокопрочный армированный стеклом нейлон Основа: термопластичная резина Стержень: нержавеющая сталь Предназначен для использования как правой, так и левой рукой
Питание	Через USB-интерфейс (5 В постоянного тока). Ток питания: 32 мА
Условия эксплуатации	От -25 до $+85$ °C
Сертификаты	EN 55024:1998, EN 55022, FCC (часть 15, подраздел В, класс В)
Размеры В x Ш x Д	127 x 157 x 168 мм
Вес	440 г
Подключение	Непосредственно к USB-порту компьютера или рабочей станции. Используются стандартные драйверы DirectX
Разъемы	USB A
Поддержка системной интеграции	Windows XP, Windows 2003 и Windows 2000
Поддержка приложений	AXIS Camera Station 2.10 или более поздней версии. Некоторые приложения, разработанные партнерами компании AXIS * AXIS Media Control (при управлении PTZ-камерами с помощью Internet Explorer) <i>*Сведения о дополнительных приложениях, разработанных партнерами, см. на веб-сайте www.axis.com/partner/adp_program</i>
Поддерживаемые протоколы	USB 2.0 **, DirectX (игровое управление) **Обратная совместимость с USB 1.x
Принадлежности (входят в комплект)	Чистые бланки для подписей к кнопкам, а также пластиковые обложки для них
Приложения (не входят в комплект)	Поддерживаемые PTZ-устройства видеонаблюдения компании Axis с программно-аппаратным обеспечением версии 4.40 или более поздней

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.axis.com/accessories

Размеры

