

## AXIS T91R61 Wall Mount

### Inclinaison des radars de sécurité Axis

La AXIS T91R61 Wall Mount offre un montage adaptable et permet d'incliner les radars de sécurité Axis. Le bras réglable peut être incliné jusqu'à 90° pour un angle de détection vertical optimal. Réalisé en aluminium chromaté laqué certifié IK08, et NEMA 250 Type 4X, le AXIS T91R61 est robuste et résiste aux intempéries. Le support AXIS T91R61 comprend un boîtier destiné au conduit AXIS TQ1601-E Conduit Back Box pour permettre l'utilisation de produits de protection des câbles et est compatible avec les conduits 3/4", les produits de protection de câble M25 et la gamme d'adaptateurs Axis Conduit Interface (ACI).

- > **Compatible avec les radars de sécurité Axis**
- > **Angle d'inclinaison de 90°**
- > **Protection contre la poussière et l'eau**
- > **Facile à installer**



## AXIS T91R61 Wall Mount

### Général

<b>Produits pris en charge</b>	AXIS D2050-VE Network Radar Detector
<b>Boîtier</b>	Aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B Vis en inox
<b>Dimensions</b>	147 x 80 x 120 mm (5 3/4 x 3 1/8 x 4 3/4 in)
<b>Poids</b>	0,9 kg (2 lb)
<b>Charge maximale</b>	5 kg (11 lb)
<b>Acheminement des câbles</b>	Arrière : orifice pour câble Côté : Perforations pour conduit de câble M20 (3/4") Bas : Perforations pour conduit de câble M20 (3/4")
<b>Environnement</b>	Intérieur Extérieur

**Homologations** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X

**Accessoires fournis** Guide d'installation  
AXIS TQ1601-E Conduit Back Box

**Accessoires en option** AXIS T91B47 Pole Mount  
AXIS T94R01B Corner Bracket  
Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir [axis.com](http://axis.com)

**Garantie** Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)