

AXIS T8342 Door/Window Sensor

Sensore per porte/finestre wireless

AXIS T8342 Door/Window Sensor consente l'attivazione di eventi come messaggi di notifica, illuminazione e molto altro quando si apre la porta o la finestra. Comunicando tramite wireless con AXIS M5065 PTZ Network Camera o collegato ai controller Z-Wave Plus[®], il sensore per porte o finestre può essere utilizzato in soluzioni di sicurezza di piccole dimensioni con meno cavi. La connettività I/O wireless consente inoltre l'installazione flessibile poiché il sensore può essere montato su una porta, una finestra o un armadietto a seconda delle esigenze.

- > **Connettività I/O wireless**
- > **Compatibilità Z-Wave Plus[®]**
- > **conforme alla sicurezza S2**
- > **Batteria inclusa**



AXIS T8342 Door/Window Sensor

Prodotti supportati	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatibile con altri dispositivi di controllo Z-Wave Plus®	Approvazioni	EMC FCC parte 15 sottosezione C, ICES-003 classe B, VCCI classe B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Radio EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
Rete		Dimensioni	Sensore: 31 x 15 x 70 mm Calamita: 11 x 15 x 70 mm
Protocolli compatibili	Z-Wave Plus®. Per ulteriori informazioni sulle classi di comandi supportati, consultare il Manuale Utente del dispositivo	Peso	38 g
Generale		Accessori inclusi	Guida all'installazione, kit di montaggio, 2 batterie al litio CR2450 da 3 V
Alloggiamento	Plastica Colore: bianco	Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty
Sostenibilità	Senza PVC		
Alimentazione	2 batterie al litio di CR2450 da 3 V Durata della batteria: 1 anno ^a		
Distanza	Intervallo di trasmissione fino a 100 metri		
Frequenza	908,42 MHz (US), 922,5 MHz (JP), 868,42 MHz (EU)		
Condizioni di funzionamento	Da -10 °C a 40 °C		
Condizioni di immagazzinaggio	Da -20 °C a 60 °C		

a. *Misurato a 10 trigger al giorno.*

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility