

## AXIS Companion Switch 4CH

4ポート10/100 Mbps PoE+スイッチ

この手のひらサイズのAXIS Companion Switchは、プラグアンドプレイインストールが可能な最大4台のネットワークカメラにネットワークと電力を提供します。AXIS Companion Switchを中央電源として使用すると、設置とメンテナンスの両方が簡単になります。このスイッチは、少数のカメラと基本的なビデオストレージ要件しかない小規模システム向けに、AXIS Companion Card 64 GBと共に使用するように設計されています。

> 4ポート10/100 Mbps 802.3af/at PoE+

> 1ポート10/100 Mbpsスイッチ

> 60 W PoEの電源容量

> ネットワーク診断 / PoEステータスのLEDインジケーター

> エネルギー効率に関してLevel VI規格準拠



# AXIS Companion Switch 4CH

<b>一般</b>		<b>保管条件</b>	-10 ° C~70 ° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>ケーシング</b>	金属 色: 白	<b>認証・認可</b>	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Part 15 Subpart B Class B ICES-003 Class B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE WEFF EN 50581
<b>設置環境</b>	屋内用		
<b>外形寸法</b>	90 x 80 x 21 mm		
<b>重量</b>	172 g	<b>付属品</b>	インストールガイド 電源コード 電源アダプター ゴム脚 (×4) 取り付け金具 (×2)
<b>入力</b>	100~240 V AC、50~60 Hz 最大62 W 電源プラグの極性: 中心ピンがプラス (+)	<b>保証</b>	Axis 3年保証については、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>出力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Type 2 Class 4 最大合計60 W 4x15 W、2x30 W、または1x30 W + 2x15 W		
<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (×1) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE (×4)		
<b>動作条件</b>	0 ° C~50 ° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)		

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)