

## AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

### エントリーレベルの完全なPoEスイッチ

この手のひらサイズのAXIS D8004 Unmanaged PoE Switchは、プラグアンドプレイインストールが可能な最大4台のネットワークデバイスにネットワークと電力を提供します。AXIS D8004 Unmanaged PoE Switchを中央電源として使用すると、設置とメンテナンスの両方が簡単になります。このスイッチは、AXIS Surveillance Cardと共に使用すると、少数のデバイスと基本的なビデオストレージ要件しかない小規模なシステムに最適です。AXIS D8004 Unmanaged PoE Switchは、複数のケーブルを引くことが不可能な場合にも適しています。ローカル電源を使用できる場合は、データ接続の1本のケーブルをコアスイッチまたはルーターから引き出します。AXIS D8004 Unmanaged PoE Switchは、4つのすべての製品についてPower over Ethernet (PoE) を提供することができます。

> 60 W PoEの電源容量

> 4ポート10/100 Mbps 802.3af/at PoE+

> 手のひらサイズ、メタルケーシング

> プラグアンドプレイインストール

> エネルギー効率に関してLevel VI規格準拠



## AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

<b>一般</b>		<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (×1) RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE (×4)
<b>ケーシング</b>	金属 カラー: ホワイト	<b>動作条件</b>	0° C~50° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>設置環境</b>	屋内用	<b>保管条件</b>	-10° C~50° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>外形寸法</b>	90 x 80 x 21 mm	<b>認証・認可</b>	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Class B、 EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50581、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、CE、WEEE、C-Tick/RCM
<b>重量</b>	172 g	<b>付属品</b>	インストールガイド 電源コード 電源アダプター ゴム脚 (×4) 取り付け金具 (×2)
<b>入力</b>	100~240 V AC、(50/60 Hz) 最大62 W 電源プラグの極性: 中心ピンがプラス (+)	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>出力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Type 2 Class 4 最大合計60 W 4x15 W、2x30 W、または1x30 W + 2x15 W		
<b>消費電力</b>	<b>PoE全負荷 + イーサネット全負荷</b> 110 V: 62.4 W (214.09 BTU) 220 V: 62.5 W (214.44 BTU) <b>システムオン</b> 110 V: 2.0 W (6.86 BTU) 220 V: 2.3 W (7.89 BTU)		

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)