

AXIS T8341 PIR Motion Sensor

Rivelatore del movimento wireless

AXIS T8341 PIR Motion Sensor rileva il movimento di giorno e notte, grazie alla tecnologia ad infrarossi passivi. Comunicando tramite wireless con AXIS M5065 PTZ Network Camera o collegato ai controller Z-Wave Plus[®], il sensore di movimento può essere utilizzato in soluzioni di sicurezza di piccole dimensioni con meno cavi. La connettività I/O wireless consente inoltre l'installazione flessibile poiché il sensore può essere facilmente spostato e adattato alle esigenze, anche per il montaggio negli angoli.

- > **Connettività I/O wireless**
- > **Compatibilità Z-Wave Plus[®]**
- > **conforme alla sicurezza S2**
- > **Batteria inclusa**



AXIS T8341 PIR Motion Sensor

Prodotti supportati	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatibile con altri dispositivi di controllo Z-Wave Plus®
Rete	
Protocolli compatibili	Z-Wave Plus®. Per ulteriori informazioni sulle classi di comandi supportati, consultare il Manuale Utente del dispositivo
Generale	
Alloggiamento	Plastica Colore: bianco
Alimentazione	1 batteria al litio di CR123 da 3 V Durata della batteria: 1 anno ^a
Distanza	Intervallo di trasmissione fino a 100 metri
Frequenza	908,42 MHz (US), 922,5 MHz (JP), 868,42 MHz (EU)
Condizioni di funzionamento	Da -10 °C a 40 °C
Condizioni di immagazzinaggio	Da -20 °C a 60 °C
Approvazioni	EMC FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-003 classe B, VCCI classe B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Radio EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1 Sicurezza EN 62368-1:2014
Dimensioni	62 x 42 x 87 mm
Peso	72 g
Accessori inclusi	Guida all'installazione, kit di montaggio, 1 batteria al litio CR123 da 3 V
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

a. Misurato a 10 trigger al giorno.

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility

