

AXIS TQ1601-E Conduit Back Box

Caixa aparente de alumínio para conduíte para aumentar as possibilidades de montagem.

A AXIS TQ1601-E Conduit Back Box é um suporte de alumínio com um revestimento que evita a corrosão. Seu design com parafusos longos e arruela ajuda a dissipar a vibração, enquanto as entradas para conduíte superior/inferior e lateral facilitam a instalação. Quando usada em conjunto com o AXIS T94Q01A Wall Mount, o cabo Ethernet pode ser instalado na parede ou ao longo dela (à esquerda ou à direita). Os furos lateral e superior/inferior são compatíveis com conduítes de 3/4", produtos de proteção para cabos M25 e com a linha AXIS Conduit Interface (ACI) Adapter (NPS/U-shape). A AXIS TQ1601-E também pode ser usada para cobrir uma caixa de derivação única.

- > **Alumínio**
- > **Revestimento em material resistente a corrosão**
- > **Desenvolvida para dissipar vibrações**
- > **Entradas de conduíte para facilitar a instalação**
- > **Compatível com AXIS ACI Adapters^{3/4"}**



AXIS TQ1601-E Conduit Back Box

Geral		Dimensões	130 x 158 x 50 mm (5,1 x 6,2 x 1,9 pol.)
Produtos compatíveis	AXIS T94Q01A Wall Mount	Sustentabilidade	Sem PVC
	AXIS T92E Series	Aprovações	Ambiente IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X ^a
	AXIS T93F Series		Impacto IEC/EN 62262 IK10
	AXIS P13-E		
	AXIS Q16-E	Acessórios incluídos	Guia de instalação, 4x parafusos de aço inoxidável (TX20)
	AXIS T92G20 Outdoor Housing	Acessórios necessários	Chave Torx 30 (necessária)
	AXIS T91E61 Wall Mount	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Carga máxima	8 kg (17,6 lb)	a. Protegido somente contra corrosão	
Roteamento de cabos	Traseira: Furo para cabos Laterais: Furo para conduíte M25 (3/4 pol.) Parte inferior: Furo para conduíte M25 (3/4 pol.)	Responsabilidade ambiental:	
Ambiente	Ambientes internos/externos	axis.com/environmental-responsibility	
Material	Alumínio pintado a pó Cor: branco NCS S 1002-B Parafusos de aço inoxidável		
Peso	540 g (1,19 lb)		