

AXIS T8646

IPへのマルチチャンネル移行。同軸ケーブルを維持。

AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードキットを使用すると、アナログシステムからデジタルシステムに移行する際に既存の同軸ケーブルを維持することができます。このキットは、1つのAXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードと6つのAXIS T8642 PoE+同軸変換デバイスユニットで構成され、AXIS T8085 500 WまたはAXIS T8082電源を使用することで、標準のPower over Ethernet (PoE) を提供し、既存の同軸ケーブルを経由して電源を供給します。ローカル電源をデバイスユニットに追加することで、最大の電力効率が得られるため、AXIS T8646キットは長距離設置にも適しています。

- > 既設の同軸ケーブルを利用可能
- > マルチチャンネルのソリューション
- > 同軸ケーブルによるPoE/PoE+接続
- > 設置が容易
- > すべてのAxisネットワークビデオ製品に対応



AXIS T8646

モデル	1x AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade 6x AXIS T8642 PoE+ over Coax Devices
データ/電源	
データ転送速度	同軸ケーブル: フルレンジで100+100 Mbps対称
コネクタ	AXIS T8646: BNC 75Ω同軸コネクタ (×6) オプションのPoE 同軸変換用のDC電源入力 AXIS T8642: BNC 75Ω同軸コネクタ (×1)、 シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B
ネットワークケーブル	75 Ω同軸ケーブル (他のインピーダンスもサポート)、最大500 m、最大速度、 www.axis.com で接続距離を参照。
出力	AXIS T8646: PoE over Coax (安全自動検出および自動切断機能付き) AXIS T8642: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 検知したデバイスに最大25.5 Wを供給可能
入力	AXIS T8646: エンコーダシャーシを使用して給電、PoE/PoE+ (カメラへの給電に必要) を有効にするDC入力 AXIS T8642: PoE同軸変換またはDC電源 DC電源: AXIS T8003 PS57または44~57 V DC Class 2絶縁型 (最大0.7 A) デバイス電力: 1.5 W
設置と管理	プラグアンドプレイインストール: PoE、PoE+対応機器を自動的に検出し、インライン電力供給ローカル管理用LED表示 (AXIS T8642)、ステータスLED (AXIS T8646)

一般	
ケーシング	AXIS T8642: プラスチック カラー: 白NCS S 1002-B
インジケータ表示	緑/黄/赤色電源LED 緑/黄/赤色同軸リンク/状態LED、チャンネルあたり1つ 緑/黄/赤色PoE+同軸機能LED、チャンネルあたり1つ
設置方法	AXIS T8646: Axisビデオエンコーダシャーシのみ
設置環境	屋内用
動作条件	0 ° C~45 ° C 湿度20~85% RH (結露不可)
認証・認可	EN 55022 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A、IEC/EN/UL 60950-1
重量	AXIS T8646: 270 g AXIS T8642: 88 g
保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility