

## AXIS T8127 60 Wスプリッタ12/24 V DC

12 Vまたは24 V DCでの設置用


スプリッタは、イーサネットケーブルを流れる電力とデータを分割し、2本のケーブルに流すために使用されます。この2本のケーブルは、Power over Ethernet (PoE) のサポートが内蔵されていないネットワークデバイスに接続できます。AXIS T8127 60 Wスプリッタ12/24 V DCを使用すると、Axisのネットワーク製品やアクセサリ (Axisのイルミネーター、メディアコンバータなど) に最大4.5 Aの12 Vまたは24 V DCを供給できます。このスプリッタには、任意のAxisミッドスパンまたはPoEスイッチから給電できます。AXIS T8127は、システムに電源を追加する場合と比較して迅速かつ簡単でコストパフォーマンスの高いソリューションです。

> Axisネットワーク製品とアクセサリ用

> 高出力

> インストール費用を低減

> プラグアンドプレイインストール



## AXIS T8127 60 Wスプリッタ12/24 V DC

<b>一般</b>		<b>保管条件</b>	-40 ° C~65 ° C
<b>設置環境</b>	屋内用	<b>認証・認可</b>	EN 55022 Class B EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class B ICES-003 Class B VCCI Class B CE WEEE RoHS
<b>外形寸法</b>	38 x 73 x 130 mm	<b>付属品</b>	インストールガイド 電源コードケーブル カバーステッカー
<b>重量</b>	285 g	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>電源</b>	入力電力: 最大70 W 出力電力: 最大54 W 12 V DCでの出力電流: 4.5 A 24 V DCでの出力電流: 2.25 A	<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>コネクタ</b>	データ/電源入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE データ出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 電圧スイッチセレクター (12/24 V DC) 電源出力: DC/バレルコネクタ5.5 x 2.5 mm 内部電極: プラス(+) V DC 外部電極: マイナス(-) V DC		
<b>動作条件</b>	0 ° C~40 ° C 湿度0~90% RH (結露不可)		