

Sieciowe kontrolery drzwi Axis



A1210

A1610

KONTROLER DRZWI

Liczba drzwi	Jedne drzwi	Dwoje drzwi
Zastosowanie	Kompaktowa konstrukcja – dowolne miejsce instalacji	Urządzenie fabrycznie gotowe – do montażu wewnątrz i na zewnątrz*
Typowa instalacja	Ściana, szyna DIN, specjalna obudowa	Ściana, szyna DIN, specjalna obudowa
Warianty produktu	Obudowa: A1210 Wersja barebone: A1210-B Zestaw do 4 drzwi: A1214	Obudowa: A1601 Wersja barebone: A1610-B

KONTROLA DOSTĘPU

Liczba danych uwierzytelniających	250 000	250 000
Liczba zdarzeń w historii	250 000	250 000
Bezpieczny element	Axis Edge Vault z bezpiecznym magazynem kluczy	Axis Edge Vault z bezpiecznym magazynem kluczy
Typ identyfikacji	Karta, PIN, kod QR, tablica rejestracyjna	Karta, PIN, kod QR, tablica rejestracyjna

SPRZĘT

Czytniki	2 x OSDP lub 1 x Wiegand	4 x OSDP lub 2 x Wiegand
Przełączniki	1 przełącznik Form C Dry lub Wet (12 V DC / 24 V DC)	2 przełączniki Form C Dry lub Wet (12 V DC / 24 V DC)
Budżet mocy zamka drzwiowego	PoE+ 900mA przy 12V DC 1 600mA przy 12V	PoE+ 900mA przy 12V DC 1 800mA przy 12V
Wejścia/wyjścia	2 konfigurowalne wejścia/wyjścia	6 konfigurowalnych wejść/wyjść
Zasilanie	PoE+ lub prąd stały (12 V DC)	PoE+ lub prąd stały (10 V – 28 V DC)
Całkowity budżet mocy	PoE+: 1 300 mA przy 12 V DC Prąd stały: 2 100 mA przy 12 V DC	1 300 mA przy 12 V DC Prąd stały: 2 100 mA przy 12 V DC
Warunki eksploatacji	Od 0°C do 70°C (od 32°F do 158°F)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
Wymiary	144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 cala)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 cala)

*wymagana obudowa spełniająca wymogi montażu zewnętrznego

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.axis.com/pl-pl/products/network-door-controllers