

AXIS T8344 Power On/Off Plug

Fiche de mise sous tension/hors tension sans fil

AXIS T8344 Power On/Off Plug permet la mise en marche/arrêt à distance de lampes et d'autres dispositifs. Grâce à la communication sans fil avec AXIS M5065 PTZ Network Camera ou des contrôleurs Z-Wave Plus[®] connectés, la fiche de mise sous tension/hors tension peut être utilisée dans les solutions de sécurité de taille réduite avec moins de câbles. Conçu pour servir de répéteur, AXIS T8344 peut augmenter la portée sans fil de la solution de sécurité jusqu'à 100 m. Deux prises sont prises en charge : une contrôlable et une d'intercommunication. La connexion E/S sans fil assure également une installation flexible, car le relais peut facilement être déplacé et adapté à vos besoins.

- > [Connexion E/S sans fil](#)
- > [Compatibilité Z-Wave Plus[®]](#)
- > [Conformité de sécurité S2](#)



AXIS T8344 Power On/Off Plug

Produits pris en charge	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatible avec d'autres dispositifs de contrôle Z-Wave Plus®	Conditions de stockage	De -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Réseau		Homologations	CEM FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B Sécurité UL 244A
Protocoles pris en charge	Z-Wave Plus®. Pour plus d'informations sur les classes de commande prises en charge, voir le manuel de l'utilisateur du produit.	Dimensions	68 x 56,3 x 110 mm (2,68 x 2,22 x 4,33 po)
Général		Poids	152 g (0,33 lb)
Boîtier	Plastique Couleur : blanc	Accessoires fournis	Guide d'installation
Alimentation	CA 100-120 V, 50 / 60 Hz, max. 1400 W (États-Unis), 1200 W (JP)	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Distance	Transmission jusqu'à 100 m (328 pi)		
Fréquence	908,42 MHz (États-Unis), 922,5 MHz (JP)		
Conditions d'utilisation	De -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F)		

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility