

# Устройство защиты от перенапряжений AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Для установки в помещении или внутри электрошкафа

Устройство защиты от перенапряжений AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector помогает сократить простои системы и расходы на ее обслуживание, защищая устройства с питанием по технологии PoE от перенапряжений переходных процессов в кабеле Ethernet. Это компактное высококачественное устройство безукоризненно работает с устройствами Axis — проверено на практике! Устройство AXIS TU8001 можно установить рядом с коммутатором PoE, расположенным в помещении, или внутри электрошкафа на открытом воздухе поблизости от сетевой камеры или другого устройства. Установка внутри закрытого шкафа позволяет скрыть часть проводки и оборудования от посторонних глаз, а также упрощает поиск и устранение неисправностей. Устройство можно легко установить на стене или на DIN-рейке.

- > Защищает от перенапряжений до 10 кВ
- > Поддерживает стандарт IEEE 802.3bt (до 95 Вт)
- > Поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с
- > Протестировано с устройствами Axis
- > Может быть установлено на стене или на DIN-рейке



# Устройство защиты от перенапряжений AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Общие характеристики		Условия хранения	От -40 до 85 °C Макс. 95 %, без образования конденсата
Материал корпуса	Алюминиевый корпус Цвет: черный	Соответствие стандартам	ЭМС IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61643-21 Безопасность UL 497B, Среда применения IP30 по IEC/EN 60529, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Монтаж	На стену, на полку или на DIN-рейку	Размеры	Длина: 94 мм Высота: 35 мм Ширина: 27 мм
Стойкость	Без ПВХ	Масса	80 г
Питание	Защита от перенапряжений (IEC61643-21): 2001: Категория В2; 1 кВ 10/700 мкс; 100 А 5/320 мкс Категория С1; 1 кВ 1,2/50 мкс; 100 А 8/20 мкс Категория С2; 10 кВ 1,2/50 мкс; 5 кА 8/20 мкс Категория D1; 2 кА 10/350 мкс  Входная мощность: 95 Вт (макс.) Входной ток: 2 А (макс.)	Дополнительные аксессуары	Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
Разъемы	Разъем RJ45 для 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
Условия эксплуатации	От -40 до 85 °C Макс. 95 %, без образования конденсата	Экологическая ответственность: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	