

AXIS T8342 Door/Window Sensor

Sensor de puertas y ventanas inalámbrico

AXIS T8342 Door/Window Sensor permite activar eventos como mensajes de notificación o iluminación, entre otros muchos, cuando la ventana o la puerta se abren. Al comunicarse de forma inalámbrica con AXIS M5065 PTZ Network Camera o con controladores Z-Wave Plus[®] conectados, el sensor de puerta o ventana se puede utilizar en soluciones de seguridad pequeñas con cableado reducido. La conectividad de E/S inalámbrica también permite una instalación flexible, puesto que el sensor se puede montar fácilmente en una puerta, ventana o armario de acuerdo con sus necesidades.

- > **Conectividad de E/S inalámbrica**
- > **Compatibilidad con Z-Wave Plus[®]**
- > **Conforme con seguridad S2**
- > **Batería incluida**



AXIS T8342 Door/Window Sensor

Productos compatibles	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatible con otros dispositivos de control Z-Wave Plus®	Homologaciones	EMC FCC Parte 15 Subparte C, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Radio EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
Red		Dimensiones	Sensor: 31 x 15 x 70 mm Imán: 11 x 15 x 70 mm
Protocolos compatibles	Z-Wave Plus®. Consulte más información sobre las clases de comandos admitidos en el manual del usuario	Peso	38 g
General		Accesorios incluidos	Guía de instalación, kit de montaje, 2 x baterías de litio CR2450 3,0 V
Carcasa	Plástico Color: blanco	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Sostenibilidad	Sin PVC	a. <i>Medición basada en 10 activadores al día.</i>	
Alimentación	2 x baterías de litio CR2450 3,0 V Duración de la batería: 1 año ^a	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Distancia	Alcance de transmisión de hasta 100 metros		
Frecuencia	908,42 MHz (EE. UU.), 922,5 MHz (JP), 868,42 MHz (UE)		
Condiciones de funcionamiento	De -10 °C a 40 °C		
Condiciones de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C		