

## AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

이더넷을 광섬유 24V DC로 변환

AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC를 통해 표준 이더넷 또는 광섬유 케이블을 이용하여 네트워크에 연결할 수 있어 장거리에 걸친 카메라 설치 비용을 낮출 수 있습니다. 도시 방법, 공항 및 기타 장거리 설치에 안성맞춤인 AXIS T8606은 광섬유 케이블에 사용할 수 있도록 이더넷 신호를 변환하는 DIN 마운트 장치입니다. 또한 현장의 감시 통합 업체가 RJ45 커넥터를 통해 설치 모니터와 노트북을 AXIS T8606에 연결해 카메라 유지보수 및 제어 작업을 진행할 수 있습니다. 미디어 컨버터 스위치는 데이지 체인 네트워크에 연결할 수 있습니다.

- > 24V DC 입력
- > 이더넷을 광섬유로 변환
- > 10/100Mbps 지원
- > SFP 슬롯 2개 및 RJ45 포트 2개
- > Axis 네트워크 제품과 호환됨



## AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

|                    |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
| <b>일반</b>          |  | <b>저장 조건</b>  | -40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F)<br>습도 10 ~ 85% RH(비응축)  |
| <b>지원 제품</b>       | 모든 Axis 네트워크 비디오 제품  | <b>승인</b>   | <b>EMC</b><br>EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,<br>EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024,<br>FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A,<br>VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32, KCC KN32 Class A,<br>KN35<br><b>안전</b><br>IEC/EN 60950-1 |
| <b>케이스</b>         | 메탈<br>컬러: White NCS S 1002-B   | <b>치수</b>   | 121 x 80 x 28mm(4.76 x 3.14 x 1.1인치)  |
| <b>전원</b>          | 24V DC, 최대 3.5W(전원 공급 장치 미포함)  | <b>무게</b>   | 284g(0.63lb)  |
| <b>커넥터</b>         | 2x RJ45 커넥터(10/100Mbps)(차폐 케이블 (STP) CAT5 이상 사용)<br>2x SFP 커넥터(100/1000Mbps) SFP 광섬유 모듈 또는 SFP 구리 모듈용<br>1x 전원 | <b>포함 액세서리</b>  | 브래킷 마운트 DIN 클립, 설치 가이드  |
| <b>디스플레이 및 표시기</b> | 전원 LED 표시기<br>네트워크 LED 표시기(4개)   | <b>보증</b>   | 3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조   |
| <b>준수</b>          | RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756  | <b>환경적 책임:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> |   |
| <b>마운팅</b>         | DIN 레일 마운트   |   |   |
| <b>설치환경</b>        | 실내/캐비닛   |   |   |
| <b>작동 조건</b>       | -40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F)<br>습도 10 ~ 85% RH(비응축)   |   |   |