

AXIS T8341 PIR Motion Sensor

무선 모션 디텍터

AXIS T8341 PIR Motion Sensor는 수동 적외선 기술을 이용하여 주야간 모션을 감지합니다. AXIS M5065 PTZ Network Camera 또는 연결된 Z-Wave Plus[®] 컨트롤러와 무선으로 통신함으로써 모션 센서를 더 적은 케이블을 사용하는 소규모 보안 솔루션에 사용할 수 있습니다. 센서를 필요에 따라 쉽게 옮기고 변형할 수 있으므로 코너에 장착하는 경우에도 무선 I/O 연결을 통해 유연하게 설치할 수도 있습니다.

> 무선 I/O 연결

> Z-Wave Plus[®] 호환성

> S2 보안 준수

> 배터리 포함



AXIS T8341 PIR Motion Sensor

지원 제품	AXIS M5065 PTZ Network Camera 다른 Z-Wave Plus® 제어 장치와 호환
네트워크	
지원 프로토콜	Z-Wave Plus® 지원되는 명령 등급에 대한 자세한 내용은 제품의 사용 설명서 참조
일반	
케이스	플라스틱 컬러: 화이트
전원	CR123 3.0V 리튬 배터리 1개 배터리 수명: 1년 ^a
거리	최대 100미터(328ft)의 전송 범위
주파수	908.42MHz(미국), 922.5MHz(일본), 868.42MHz(EU)
작동 조건	-10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F)
저장 조건	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
승인	EMC FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 무선 EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1 안전 EN 62368-1:2014
치수	62 x 42 x 87mm(2.44 x 1.65 x 3.43인치)
무게	72g(0.15lbs)
포함 액세서리	설치 가이드, 마운팅 키트, CR123 3.0V 리튬 배터리 1개
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. 하루 10번의 트리거로 측정

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility

