



■はじめに

本ドキュメントでは、AXIS S20 シリーズにおける初期セットアップ方法を説明いたします。

※初期セットアップ後の操作方法につきましては、AXIS S20 シリーズユーザーマニュアルおよび AXIS Camera Station のユーザーマニュアルをご参照下さい。

AXIS S20 ユーザーマニュアル

<https://www.axis.com/jp/ja/products/axis-s2008/support-and-documentation>

AXIS Camera Station ユーザーマニュアル

<https://www.axis.com/jp/ja/products/axis-camera-station/support-and-documentation>

■同梱物の確認

製品開封後、以下のものが全て同梱されているかご確認下さい。

・ S20 シリーズ本体



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。

- ・ 付属品（インストレーションガイド、取り付けブラケット x2、取り付け用ネジ x4）



- ・ 電源アダプタおよび、電源ケーブル（日本用、US 用、オーストラリア用）



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。


※電源ケーブルにつきましては、国内での使用の際には必ず「PSE マーク」のある日本用のものをご利用下さい。

PSE マーク



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。

■コネクタ構成



- 5、 U1 スイッチアップリンク (RJ45)
- 6、 SFP1 スイッチアップリンク (SFP)
- 7、 U2 サーバネットワーク (RJ45)
- 8、 SFP2 サーバネットワーク (SFP)
- 9、 eSATA コネクタ ※録画用 HDD の追加など
- 10、 VGA モニターコネクタ ※HDMI モニターコネクタとの併用可
- 11、 電源入力コネクタ
- 12、 PoE ポート 8ポート
- 13、 USB3.0 コネクタ ※録画エクスポート用 HDD の接続など（録画用 HDD としては使えません）
- 14、 HDMI モニターコネクタ ※VGA モニターコネクタとの併用可

注意：

青字=スイッチのネットワーク（カメラ、スイッチ、DHCP）

赤字=サーバーのネットワーク（インターネット、外部ネットワーク）

■設定手順

手順 1: S20 アプライアンスを起動する

1. AXIS S20 本体にマウス、キーボード、モニターを接続します。
2. AXIS S20 本体にカメラを接続し、必要に応じて LAN を U2 サーバネットワークに接続します。

注意：S20 シリーズはデフォルトで DHCP 機能が有効になっています。

U1 スイッチネットワークに他の DHCP ネットワークを接続しますと、ネットワーク全体に不具合を発生させる恐れがございますのでご注意ください。


3. モニターの電源ケーブルを接続した後に AXIS S20 本体の電源アダプタを接続しますと、Windows オペレーティングシステムが起動します。



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。

手順 2: 必要情報を入力する

1. Windows オペレーションシステムが立ち上がりましたら、画面上に表示される下記必要事項をプルダウンから選択し入力します。



What's your home country/region? 国名を入力して下さい（例：Japan）

What's your preferred app language? 使用する言語を選択して下さい（例：Japanese）

What keyboard layout would you like to use? キーボードのタイプを選択して下さい


※言語を日本語に選択した場合は「Microsoft IME」を使用

What time zone are you in? タイムゾーンを選択して下さい（例：UTC+9:00 Osaka, Sapporo, Tokyo）

2. 入力が完了しましたら「Next」をクリックします。

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。

3. Windows に関する法的文書を確認し、「承諾する」をクリックします。



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。

手順 2: アカウントを作成する

1. アカウント作成画面が表示されましたら、画面上に表示される下記必要事項を入力します。

この PC 用のアカウントの作成

パスワードを使用する場合は、覚えやすく、他人からは推測されにくいパスワードを選んでください。

この PC を使うのはだれですか？

ユーザー名

パスワードの安全性を高めてください。

パスワードを入力してください

もう一度パスワードを入力してください

パスワードのヒント

次へ(N)

ユーザー名 任意のユーザー名を入力して下さい。


パスワードを入力してください 憶測されにくい安全なパスワードを入力して下さい。

もう一度パスワードを入力して下さい 確認のため上記パスワードを再入力して下さい。



パスワードのヒント パスワードを忘れた際のヒントとなる文字や説明を入力します。

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。


2. 入力が完了し「次へ」をクリックしますと、以下のメッセージ画面が順次表示され初期設定が完了します。



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。



※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2017 年 3 月現在のものです。



3. AXIS S20 のスタート画面が表示されますので必要に応じて設定を実施して下さい。
 ※S20 シリーズがインターネットに接続されている場合、最新バージョンの確認ができますので常に最新版の Axis カメラステーションをご利用ください。



以上、