

## AXIS T94M02L Recessed Mount

Installation discrète dans des faux-plafonds et des avancées de toit

Le kit de montage encastré AXIS T94M02L est destiné aux installations discrètes dans les faux-plafonds et les auvents. Il est compatible avec les modèles de caméras réseau AXIS P32-VE/-LVE, AXIS P33-VE/-LVE et AXIS Q35-VE/-LVE. Le montage encastré convient aux environnements intérieurs, ainsi qu'à l'extérieur dans des auvents. Il convient également aux installations sur plenum, car le boîtier de jonction à l'arrière est en alliage métallique avec un trou pour conduit de 3/4 " (M25) pour le passage du câble protégé.

> [Montage dans les faux plafonds et les auvents](#)

> [Utilisation intérieure et extérieure](#)

> [Installation simple et rapide](#)



## AXIS T94M02L Recessed Mount

Général		Dimensions
<b>Produits pris en charge</b>	Série AXIS P32-VE/-LVE Série AXIS P33-VE/-LVE Série AXIS Q35-VE/-LVE	Hauteur : 142 mm (5 19/32 po) Bague du cache ø 240 mm (9 7/16 po) Orifice dalle de plafond ø 201 mm (7 29/32 po)
<b>Montage</b>	Montage encastré dans faux-plafond	<b>Poids</b> 1,1 kg (2,68 lb)
<b>Boîtier</b>	Boîtier : Alliage d'aluminium chromaté en couleur naturelle Bague du cache : Polymère technique résistant chocs en blanc NCS S 1002-B	<b>Accessoires fournis</b> Guide d'installation, gabarit de perçage, joint C M20, kit de changement entre caméras compatibles
<b>Développement Durable</b>	Sans PVC	<b>Accessoires en option</b> AXIS Safety wire 3m
<b>Environnement</b>	Intérieur et extérieur	<b>Garantie</b> Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Pose de câbles</b>	Arrière : Trous pour conduit de câble 1/2" et 3/4"	Responsabilité environnementale : <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Homologations</b>	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581	