

AXIS T8082 PS57シャーシ 2 kW 1U

AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレード用電源

AXIS T8082 PS57シャーシ2 kW 1Uは、2 kW 19インチラックマウント型電源です。AXIS T8082は、1つのAXIS T8080電源シャーシ、2つのAXIS T8081 PS57モジュール (1000 W) 電源モジュール、および1つのAXIS T8088配電盤で構成されます。他にも2つのAXIS T8081モジュール (1000 W) を追加できます。AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードとAXIS T8642 PoE+同軸変換アダプター デバイス用を組み合わせることで接続できます。AXIS T8082 2 kW電源を使用することで、デバイスユニットとネットワークカメラの両方に同軸ケーブルを通じて電力を供給でき、既存のアナログケーブルインフラストラクチャでのIPベースの監視ソリューションの設置と保守が大幅に簡略化されます。

- > 同軸ケーブルによるPoE/PoE+接続
- > 1000 W + 1000 W冗長化構成
- > 他にも2つの1000 Wモジュールを追加できます。



AXIS T8082 PS57シャーシ 2 kW 1U

電源		設置環境	屋内
コネクタ	AXIS T8080: AC電源入力x4、DC電源出力 AXIS T8088: DC電源入力、DC電源出力x14 AXIS T8081: シャーシ用バスコネクタ	認証・認可	EN 55024、EN 55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A IEC/EN/UL 60950-1
最大出力電力	14 x 57 V DC 最大2000 W (最大1000 Wの冗長化) (2つのT8081を使用の場合) 最大3600 W (最大3000 Wの冗長化) (4つのT8081を使用の場合)	動作条件	0 ° C ~ 50 ° C 湿度20 ~ 85% RH (結露不可)
入力電力	100 ~ 240 V AC 60/50 Hz 最大4 x 12 A	保管条件	-40 ° C ~ 74 ° C
設置と管理	プラグアンドプレイインストール	外形寸法	44.5 x 449 x 356 mm
一般		重量	AXIS T8080: 4750 g AXIS T8081: 1190 g AXIS T8088: 566 g
インジケータ表示	AXIS T8081: 緑色のAC LED 緑色のDC LED	オプションアクセサリ	AXIS T8646 PoE+同軸変換ブレードキット、AXIS T8642 PoE+同軸変換ブレードキット AXIS T8081 PS57モジュール (1000 W)
設置方法	ラックへの取り付け	保証	Axisの1年保証、 www.axis.com/warranty を参照

詳細については、www.axis.com をご覧ください。