



Risposta agli eventi in
tempo reale

Guida pratica

5.6

Come aggiungere i flussi di più telecamere nella finestra di chiamata

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

Passo dopo passo:

Per aggiungere i flussi di più telecamere nella finestra di chiamata

AXIS Optimizer offre agli operatori numerosi modi per rispondere in modo efficiente alle chiamate in arrivo e alle richieste di ingresso in tempo reale, direttamente in Milestone XProtect. La telecamera dell'interfono mostra solo le immagini riprese davanti ad esso, ma come visualizzarne altre in caso di necessità? AXIS Optimizer offre la possibilità di aggiungere altri due flussi video di telecamere fisse, in modo che gli operatori visualizzino la scena in modo più ampio: l'ideale per sistemi di massima sicurezza che richiedono un controllo rigoroso degli accessi.

Requisiti

- Installazione a scelta di Milestone XProtect 2017 R3 o versione successiva:
 - Milestone XProtect Express+
 - Milestone XProtect Professional+
 - Milestone XProtect Expert
 - Milestone XProtect Corporate
 - Milestone XProtect Essential+
- Installazione della versione più recente di AXIS Optimizer su Management Client
- Uno o più interfoni di rete a marchio Axis
- [Configurazione dell'interfono Axis](#)

Visualizzazione di più flussi di telecamere nella finestra di chiamata

Nella finestra di chiamata dell'interfono è possibile visualizzare fino a tre telecamere contemporaneamente, compresa la telecamera dell'interfono. In altre parole, gli operatori possono vedere le immagini riprese dall'interfono e da altre due telecamere fisse nella stessa finestra di chiamata. Questa possibilità è utile, ad esempio, quando si desidera sorvegliare l'ingresso insieme all'area circostante.

Configurazione di più telecamere nella finestra di chiamata

1. In Smart Client, andare a **Settings > Axis intercom options (Impostazioni > Opzioni interfono Axis)**
2. Andare a **Call > Intercom settings (Chiamata > Impostazioni interfono)**
3. Andare a **Selected device (Dispositivo selezionato)** e selezionare il dispositivo da configurare
4. Andare a **Multiple cameras (Telecamere multiple)** e selezionare l'interfono da visualizzare come **camera 1 (telecamera 1)** nella finestra di chiamata
5. Selezionare le telecamere da visualizzare come **camera 2 (telecamera 2)** e **camera 3 (telecamera 3)** nella finestra di chiamata quando una persona suona all'interfono
6. Chiudere la finestra **Intercom settings (Impostazioni interfono)**

Supporto per iniziare

[Guarda i video della playlist AXIS Optimizer su YouTube](#)

[Leggi il manuale utente online](#)

[Scarica altre guide pratiche](#)

[Leggi la guida introduttiva di AXIS Optimizer](#)

Le sequenze passo-passo per gli specifici lavori da svolgere possono cambiare nel tempo. Per le versioni più recenti, consultare il [manuale utente online](#)

Gestione efficiente e sicura degli eventi in tempo reale

In genere, la risposta agli eventi in tempo reale tramite agli interfonii richiede azioni manuali. Anche se sono presenti altre telecamere all'ingresso, gli operatori potrebbero doversi accedere manualmente per vedere meglio il visitatore. Operazioni del genere sono soggette a errori umani e richiedono tempo. Se un operatore non riesce a vedere l'intera scena, rischia di far entrare ospiti indesiderati, con eventuali problemi di sicurezza.

La soluzione con AXIS Optimizer

Axis offre un ampio portafoglio di interfonii di rete, altoparlanti, microfoni, sirene stroboscopiche e altri dispositivi che consentono agli operatori di reagire agli eventi in tempo reale. AXIS Optimizer offre una gamma di funzionalità che aiutano a ottimizzare la risposta degli operatori agli eventi in tempo reale dopo una chiamata all'interfono. Aggiungendo altri due flussi video a quello dell'interfono, gli operatori possono vedere le inquadrature di più telecamere direttamente nella finestra di chiamata. In questo modo, la sicurezza aumenta e si ha un migliore quadro della situazione.



Informazioni su AXIS Optimizer for Milestone XProtect

AXIS Optimizer è una suite di integrazioni che ottimizza le prestazioni dei dispositivi Axis in Milestone XProtect. Consente a tutti gli utenti di risparmiare molto tempo e fatica ottenendo il massimo dal sistema Axis e Milestone. Costantemente aggiornato in base alle nuove offerte Axis, è disponibile gratuitamente come programma di installazione una tantum su [axis.com](https://www.axis.com).

Informazioni su Axis Communications

Axis permette di creare un mondo più intelligente e sicuro grazie a soluzioni che migliorano la sicurezza e le prestazioni aziendali. In qualità di azienda leader nelle tecnologie di rete, Axis offre prodotti e servizi per la videosorveglianza, il controllo accessi, intercom e sistemi audio, che supporta con applicazioni analitiche intelligenti e una formazione di alta qualità.

Axis ha oltre 4000 dipendenti in più di 50 paesi e collabora con partner tecnologici e integratori di sistemi in tutto il mondo per fornire soluzioni ai clienti. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede a Lund, in Svezia.