

AXIS T8342 Door/Window Sensor

무선 Door/Winder Sensor

AXIS T8342 Door/Window Sensor는 문 또는 창문이 열릴 때 알림 메시지, 조명 등의 이벤트를 트리거할 수 있습니다. AXIS M5065 PTZ Network Camera 또는 연결된 Z-Wave Plus® 컨트롤러와 무선으로 통신함으로써 Door/Window Sensor를 더 적은 케이블을 사용하는 소규모 보안 솔루션에 사용할 수 있습니다. 센서를 필요에 따라 도어, 창 또는 캐비닛에 쉽게 장착할 수 있으므로 무선 I/O 연결을 통해 유연하게 설치할 수 있습니다.

- > 무선 I/O 연결
- > Z-Wave Plus® 호환성
- > S2 보안 준수
- > 배터리 포함



AXIS T8342 Door/Window Sensor

지원 제품	AXIS M5065 PTZ Network Camera 다른 Z-Wave Plus® 제어 장치와 호환	저장 조건	-20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
네트워크		승인	EMC FCC Part 15 Subpart C, ICES-003 Class B, VCCI Class B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 무선 EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
지원 프로토콜	Z-Wave Plus® 지원되는 명령 등급에 대한 자세한 내용은 제품의 사용 설명서 참조	치수	센서: 31 x 15 x 70mm(1.22 x 0.59 x 2.76인치) 자석: 11 x 15 x 70mm(0.43 x 0.59 x 2.76인치)
일반		무게	38g(0.08lbs)
케이스	플라스틱 컬러: 화이트	포함 액세서리	설치 가이드, 마운팅 키트, CR2450 3.0V 리튬 배터리 2개
지속성	PVC 없음	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
전원	CR2450 3.0V 리튬 배터리 2개 배터리 수명: 1년 ^a	a. 하루 10번의 트리거로 측정	
거리	최대 100미터(328ft)의 전송 범위	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
주파수	908.42MHz(미국), 922.5MHz(일본), 868.42MHz(EU)		
작동 조건	-10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F)		