

AXIS T8342 Door/Window Sensor

ワイヤレスのドア/窓センサー

AXIS T8342 Door/Window Sensor は、ドアや窓が開いた場合に、通知メッセージ、照明などのイベントをトリガーします。AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) または接続された Z-Wave Plus[®]コントローラーとワイヤレスでやり取りするため、配線を減らしつつ小規模なセキュリティソリューションでドア/窓センサーを使用できます。また、ワイヤレスI/O接続により、必要に応じてセンサーをドアや窓またはキャビネットへ簡単に取り付けることができ、柔軟な設置が可能です。

> [ワイヤレスI/O接続](#)

> [Z-Wave Plus[®]互換](#)

> [S2 Security準拠](#)

> [バッテリー付属](#)



AXIS T8342 Door/Window Sensor

対応製品	AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応	保管条件	-20 ° C~60 ° C
ネットワーク		認証・認可	EMC FCC Part 15 Subpart C、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 301 489-13 V2.1.1 無線 EN 300 220-2 v3.1.1、EN 300 220-2 V3.1.1
対応プロトコル	Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細については、本製品のユーザーズマニュアルを参照	外形寸法	センサー: 31 × 15 × 70 mm マグネット: 11 × 15 × 70 mm
一般		重量	38 g
ケーシング	プラスチック カラー: 白	付属品	インストールガイド、取付キット、CR2450 3.0 Vリチウムバッテリー×2
環境保護	PVC不使用	保証	3年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
電源	CR2450 3.0 Vリチウムバッテリー×2 バッテリー寿命: 1年 ^a		
照射範囲	最大送信距離 100 m		
周波数	908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)、868.42 MHz (EU)		
動作条件	-10 ° C~40 ° C		

a. 1日あたり10回のトリガーで測定。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility