

## **AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet**

Ein robuster Schrank für die einfache Installation wichtiger Systemgeräte.

AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet ist ein im Außenbereich einsetzbarer Schrank, der speziell für Netzwerk-Kameras von Axis für den Außenbereich entwickelt wurde. Der Schrank schützt Haupt- und Niederspannungsgeräte vor Vandalismus und Manipulationen. Er ist gegen das Eindringen von Staub, Wasser und Eis geschützt. AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet nimmt viele Zubehörteile für die Installation von Netzwerk-Kameras auf, beispielsweise Midspan-, Netzteil- und Media Converter-Switches. Die Kamera von Axis lässt sich an der Schranktür anbringen. Die Schranktür verfügt bereits über Bohrlöcher zur Montage von Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P54. Der Schrank wird mit einer Montageplatte zur einfachen Installation sowie zum Anbringen des Kabelschutzes geliefert.

- > Speziell für die Serie AXIS P54 entwickelt
- > Einfach zu installieren
- > Vandalismusgeschützt
- > Witterungsbeständig und vandalismusgeschützt



WWW.CIXIS.COM T10058411/DE/M3.2/2010

## **AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet**

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Serie AXIS P54
Gehäuse	Polykarbonatschrank und Montageplatte aus rostfreiem Stahl IP66- und NEMA 4X-Zertifizierung, stoßfest gemäß IK10 Farbe: Weiß NCS S 1002-B und Edelstahl
Umgebung	Innen-/Außenbereich
Betriebs- bedingungen	-40 °C bis 75 °C² Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % rF (kondensierend)
Zulassungen	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Typ 4X, IEC/EN 62262 IK10 IEC 60068-2-6 4M3, IEC 60068-2-27 4M3
Abmessungen	249 x 361 x 131 mm
Gewicht	3,5 kg
lm Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, vormontierte Kabeldichtungen, vormontierte DIN-Schiene, Kabelklemmen, Kabelbinder, Stromabdeckung, Gerätehalterung Zusätzliche Schrauben zum Montieren der Kamera

Optionales
Zubehör

Axis T98A Sonnenschutz, Axis T95A64 Corner Bracket,
AXIS Midspan DIN Clip A, AXIS Door Switch, AXIS Cabinet Lock A,
AXIS Electrical Safety kits

Kamerazubehör:
Axis T8604/T8605, Netzteil DIN CP-D 12/2,1 25 W,
Axis T8008 PS12, Axis T81B22 Midspan, AXIS Multicable I/O
Audio Power

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie
auf axis.com/warranty

a. Temperaturbereich kann je nach Netzwerk-Kamera und Zubehör variieren.

Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility

