

AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

イーサネットを光ファイバー 24 V DC に変換する

AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DCでは、標準のイーサネットケーブルまたは光ファイバーケーブルを使用してネットワークに接続できるため、長距離にわたってカメラを設置するコストを削減できます。AXIS T8606は、イーサネット信号を変換して光ファイバーケーブルで利用できるようにするDINマウントデバイスで、市街地の監視や空港、その他の長距離にわたる設置に向いています。監視システムのインテグレーターは、現場でインストレーションモニターやノートパソコンをAXIS T8606に接続して (RJ45コネクター経由)、カメラのメンテナンスや制御を行うこともできます。Media Converter Switchは、デイジーチェーンネットワークで接続できます。

- > 24V DC入力
- > イーサネットを光ファイバーに変換
- > 10/100Mbps対応
- > SFPスロット×2、RJ45ポート×2
- > Axisネットワーク製品に対応



AXIS T8606 Media Converter Switch 24 V DC

概要

サポート対象製品
すべてのAxisネットワークビデオ製品

ケーシング
金属

カラー: 白NCS S 1002-B

電源
24V DC、最大3.5W (電源は付属していません)

コネクター
RJ45コネクター (10/100 Mbps) × 2 (シールドケーブル
(STP) CAT5以上を使用してください)

SFP光ファイバーモジュールまたはSFP銅線モジュー
ル用SFPコネクター (100/1000 Mbps) × 2

電源入力 × 1

表示およびインジケーター
電源LEDインジケーター

ネットワークLEDインジケーター (×4)

コンプライアンス
RoHS、REACH、WEEE、CE、EN 50022、IEC 60715、
AS 2756

取付
DINレールマウント

環境
屋内/キャビネット

動作温度
-40 ° C ~ 75 ° C
湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C ~ 75 ° C
湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)

認証 EMC

EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32、
KCC KN32 Class A、KN35

安全性

IEC/EN 60950-1

寸法
121 x 80 x 28mm

重量
284g

付属品
ブラケット取り付け用DINクリップ、インストールガ
イド

保証

3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してく
ださい。