



リアルタイムの
イベントへの応答

ハウツーガイド

5.6

呼び出しウィンドウに複数の カメラストリームを追加する

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

手順：

呼び出しウィンドウに複数のカメラストリームを追加する

AXIS Optimizerは、オペレーターがMilestone XProtectで直接、リアルタイムで呼び出し着信やドアへのアクセス要求に効率的に応答するためのさまざまな方法を提供します。インターコムカメラにはインターコムの真正面にあるものが表示されますが、もっと広い範囲を見たい場合はどうすればよいでしょうか？AXIS Optimizerを使用すると、最大2つの固定可視光カメラストリームを柔軟に追加できるため、オペレーターはシーンをより多くのビューで見ることができます。これは、敷地への立ち入りを厳密に管理する必要がある高セキュリティの設置に最適です。

要件

- Milestone XProtect 2017 R3以降のいずれかを選択してインストールします。
 - Milestone XProtect Express+
 - Milestone XProtect Professional+
 - Milestone XProtect Expert
 - Milestone XProtect Corporate
 - Milestone XProtect Essential+
- Management Clientに最新バージョンのAXIS Optimizerをインストールします。
- Axisブランドのネットワークインターコム1台以上
- [Axisインターコムを設定します。](#)

呼び出しウィンドウに複数のカメラストリームを表示する

インターコムの呼び出しウィンドウには、インターコムカメラを含め最大3台のカメラを同時に表示できます。これにより、オペレーターはインターコムのビデオストリームに加え、同じ呼び出しウィンドウ内で2台の追加の固定カメラからのビデオストリームも確認できます。これは、ドアの真正面とドア周辺の広い範囲を同時に表示したい場合に便利です。

呼び出しウィンドウで複数のカメラを設定する

1. Smart Clientで、[Settings (設定)] > [Axis intercom options (Axisインターコムのオプション)] を開きます。
2. [Call (通話)] > [Intercom settings (インターコム設定)] に進みます。
3. [Selected device (選択中の装置)] に進み、設定する装置を選択します。
4. [Multiple cameras (複数のカメラ)] に進み、呼び出しウィンドウで [camera 1 (カメラ1)] として表示するインターコムを選択します。
5. インターコム呼び出し時の呼び出しウィンドウで [camera 2 (カメラ2)]、[camera 3 (カメラ3)] として表示する関連付け済みのカメラを選択します。
6. [Intercom settings (インターコム設定)] ウィンドウを閉じます。

使用開始のサポート資料

[AXIS Optimizer YouTubeプレイリストのビデオを視聴する](#)

[オンラインユーザーマニュアルを見る](#)

[その他のハウツーガイドをダウンロードする](#)

[AXIS Optimizer使用開始ガイドを読む](#)

特定の作業に対するステップバイステップのワークフローは、変更される場合があります。最新の説明については、オンラインユーザーマニュアルを参照してください。

リアルタイムの イベントを効率的 かつ安全に管理

インターコムからのリアルタイムイベントに応答するには通常、オペレーターが手動でアクションを実行する必要があります。入口を監視する追加のカメラがある場合でも、来訪者の様子をより明確に把握するには、オペレーターがこれらのカメラに手動でアクセスする必要がある場合があります。このような作業は人的ミスが発生しやすく、時間がかかります。オペレーターがシーン全体を見ることができなければ、望ましくないゲストを受け入れてしまう危険性があり、セキュリティ上の問題を引き起こす可能性があります。

AXIS Optimizerがこの問題をどう解決するか

Axisは、ネットワークインターコム、スピーカー、マイク、ストロボサイレンなど、オペレーターがリアルタイムのイベントに対応できるようにするデバイスの幅広いラインナップを取り揃えています。AXIS Optimizerは、リアルタイムのインターコムベースのイベントに対するオペレーターの対応を最適化するのに役立つ、さまざまな機能を提供します。インターコムのストリームに加えて、最大2台の可視光カメラからのストリームを追加できるようにすることで、オペレーターは呼び出しウィンドウで複数のカメラビューを直接確認できます。これにより、セキュリティが強化され、状況認識力が向上します。



AXIS Optimizer for Milestone XProtectについて

AXIS Optimizerは、Milestone XProtectにおけるAxisデバイスのパフォーマンスを最適化する統合のスイートです。すべてのユーザーがAxisとMilestoneのシステムを最大限に活用しながら、時間と労力を大幅に削減することができます。新しいAxis製品に対応できるように継続的に更新されます。更新版は、axis.comからワンタイムインストーラーとして無料でご利用いただけます。

Axis Communicationsについて

Axisは、セキュリティとビジネスパフォーマンスを向上させるソリューションを生み出すことで、よりスマートでより安全な世界の実現を目指しています。ネットワークテクノロジー企業として、また業界をけん引するリーダーとして、Axisは映像監視、アクセスコントロール、インターコム、音声システムなどに関連するソリューションを提供しています。これらのソリューションは、インテリジェントアプリケーションによって強化され、質の高いトレーニングによってサポートされています。

Axisは50ヶ国以上に4,000人を超える熱意にあふれた従業員を擁し、世界中のテクノロジーパートナーやシステムインテグレーションパートナーと連携することで、カスタマーソリューションをお届けしています。Axisは1984年に創業し、本社はスウェーデン・ルンドにあります。