

# AXIS Camera Station Edge

## Gestion vidéo cam-to-cloud

Ce VMS camera-to-cloud facilite la gestion de votre vidéosurveillance. Une interface utilisateur conviviale vous permet de visionner des vidéos en direct, d'effectuer des recherches dans les chronologies et d'exporter des enregistrements. Il est également possible de recevoir des notifications d'alerte en temps réel, de n'importe où et à n'importe quel moment. Il nécessite un minimum de maintenance et comprend des mises à jour continues. Les licences sont fournies avec tous les périphériques Axis - il suffit d'insérer une AXIS Surveillance Card ou d'utiliser un enregistreur AXIS S30 pour être prêt à aller de l'avant. Il est facile d'ajouter de nouveaux sites et de nouveaux périphériques à des sites existants et il n'est pas nécessaire de configurer manuellement chaque périphérique. De plus, avec la sécurité prête à l'emploi et le chiffrement complet du système par défaut, il vous aide à rester en sécurité.

- > Capitalise sur les dispositifs en périphérie Axis et sur le cloud
- > Vidéo en direct, recherche dans la chronologie et exportation de vidéo intuitives
- > Accès rapide et sécurisé n'importe où, n'importe quand
- > Configuration simple, aucun serveur nécessaire
- > Licences incluses avec les dispositifs Axis



# AXIS Camera Station Edge

## Général

### Langues

Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, japonais, espagnol, suédois

### Périphériques pris en charge

Caméras, encodeurs, interphones et haut-parleurs Axis  
Configuration minimale : AXIS OS 8.40 ou version ultérieure  
Les services connectés nécessitent AXIS OS version 11.11 ou ultérieure  
Prise en charge des périphériques ponts (via les enregistreurs série AXIS S30) : AXIS OS 8.40  
Pour obtenir une liste complète, consultez <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>

### Stockage

AXIS Surveillance Cards  
Enregistreurs série AXIS S30

### Capacité

Conservation des enregistrements configurable, la durée peut être limitée pour chaque caméra pour satisfaire aux exigences légales locales

### Clients

Client Windows  
AXIS Camera Station cloud web client  
Applications mobiles Axis pour appareils Android, iPhone et iPad  
Nous nous réservons le droit de limiter la quantité de données de relais utilisées par le client web, le client Windows et l'application mobile

### Services cloud

AXIS Camera Station cloud web client  
Gestion des périphériques, gestion des utilisateurs

### Services cloud en option

AXIS Camera Station Cloud Storage

## Vidéo

### Compression vidéo

H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2)

### Résolution

Prise en charge toutes les résolutions

### Fréquence d'image

Prise en charge de toutes les fréquences d'image

## Audio

### Diffusion audio

Flux audio bidirectionnel

### Encodage audio

Compression audio AAC, full-duplex pour les appels de station de porte réseau Axis et half-duplex pour les autres périphériques Axis

## Caméra

### Vidéo en direct

Vidéo en direct de jusqu'à 36 caméras en plein écran, vue panoramique, Axis Corridor Format, séquence caméra, PTZ numérique

### Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)

Contrôle des caméras PTZ et dômes pilotables par souris ou joystick

## Relecture

### Recherche d'enregistrements

Recherche des enregistrements par caméra, date et heure  
Visualisation chronologique, épuration vidéo

### Vitesse de lecture

Jusqu'à 8 fois ou image par image

### Exportation des enregistrements

Images individuelles au format JPEG ou séquences vidéo au format ASF ou MP4, lecteur autonome sans installation inclus, signature numérique sur les enregistrements ASF exportés.

## Événements et alarmes

### Déclencheurs d'événements

Événements déclenchés par la détection de mouvement vidéo AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite et les E/S.

### Déclenchement d'actions en cas d'événement

Enregistrement, notifications push

## Configuration système requise

### Logiciel

Télécharger gratuitement sur [axis.com/produits/axis-camera-station-edge](https://axis.com/produits/axis-camera-station-edge)

---

### Configuration système requise

Accès Internet nécessaire pour la configuration et la gestion du système.

Vidéo en direct et enregistrée disponible hors ligne

---

### Recommandations système

**Client Windows :** OS : Windows 10 64 bits ou plus récent, CPU : Intel Core i5, RAM : 4 Go, Carte graphique : mémoire vidéo intégrée 256 Mo, Réseau : 100 Mops, alimentation continue (UPS)

**Client web :** Navigateurs: Chrome™ version 56 et ultérieure / Edge™ version 79 et ultérieure / Safari® version 11 et ultérieure, CPU : Intel Core i5, RAM : 4 Go, Carte graphique : 256 Mo de mémoire vidéo embarquée, Pilote de la carte graphique : Toujours utiliser la dernière version, accès internet : 100 Mops

---

### Configuration de l'appareil mobile

Android 8.1

iOS 15

---

### Sécurité

Plusieurs niveaux d'accès utilisateur avec protection par mot de passe, authentification à deux facteurs (2FA), cryptage de la série d'enregistreurs AXIS S30 et de la carte SD, accès distant sécurisé Axis. Les données sont protégées par un cryptage AES-256 au repos et un cryptage TLS 1.2 en transit.