

AXIS T8341 PIR Motion Sensor

Detector de movimento sem fio

O AXIS T8341 PIR Motion Sensor detecta movimento dia e noite graças à tecnologia de infravermelho passivo. Ao se comunicar sem fio com a AXIS M5065 PTZ Network Camera ou a controladores Z-Wave Plus[®] conectados, o sensor de movimento pode ser usado em soluções de segurança pequenas com menos cabeamento. A conectividade de E/S sem fio também permite instalação flexível, pois o sensor pode ser facilmente movido e adaptado às suas necessidades, mesmo para montagem em cantos.

- > **Conectividade de E/S sem fio**
- > **Compatibilidade com Z-Wave Plus[®]**
- > **Conformidade com segurança S2**
- > **Bateria incluída**



AXIS T8341 PIR Motion Sensor

Produtos com suporte	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatível com outros dispositivos de controle Z-Wave Plus®
Rede	
Protocolos compatíveis	Z-Wave Plus®. Para obter mais informações sobre as classes de comandos com suporte, consulte o Manual do Usuário do produto
Geral	
Invólucro	Plástico Cor: branco
Alimentação	1 x bateria de lítio CR123 de 3,0 V Vida útil da bateria: 1 ano ^a
Distância	Alcance de transmissão de até 100 metros (328 pés)
Frequência	908,42 MHz (EUA), 922,5 MHz (JP), 868,42 MHz (UE)
Condições de operação	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Condições de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Aprovações	EMC FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1 Rádio EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1 Segurança EN 62368-1:2014
Dimensões	62 x 42 x 87 mm (2,44 x 1,65 x 3,43 pol.)
Peso	72 g (0,15 lbs)
Acessórios incluídos	Guia de instalação, kit de montagem, 1 x bateria de lítio CR123 de 3,0 V
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

a. Medido com 10 acionadores por dia.

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

