


Vergleichstabelle

Netzwerkbasierte Tür-Controller von Axis -



TÜR-CONTROLLER	A1210	A1610	A1710-B	A1810-B
Anzahl der Zugänge	Ein Zugang	Zwei Zugänge	Vier Zugänge	Acht Zugänge
Anwendung	Kompaktes Design – überall zu installieren	Sofort einsatzbereit – Innen- und Außenbereich*	Zentrale Installation – kompakt und kosteneffizient	Zentrale Installation – kompakt und kosteneffizient
Typische Installation	Wandhalterung, DIN-Schiene, individuelles Gehäuse	Wandhalterung, DIN-Schiene, individuelles Gehäuse	Wandhalterung, DIN-Schiene, Gehäuse	Wandhalterung, DIN-Schiene, Gehäuse
Ausführungen	Gehäuse: A1210 Barebone: A1210-B Kit für 4 Zugänge: A1214	Gehäuse: A1610 Barebone: A1610-B	Barebone: A1710-B	Barebone: A1810-B
ZUTRITTSKONTROLLE				
Anzahl Berechtigungsnachweise	250.000	250.000	250.000	250.000
Anzahl der historischen Ereignisse	250.000	250.000	250.000	250.000
Secure-Element	Axis Edge Vault mit sicherem Schlüsselspeicher	Axis Edge Vault mit sicherem Schlüsselspeicher	Axis Edge Vault mit sicherem Schlüsselspeicher	Axis Edge Vault mit sicherem Schlüsselspeicher
Identifizierung	Karte, PIN, QR-Code, Fahrzeugkennzeichen	Karte, PIN, QR-Code, Fahrzeugkennzeichen	Karte, PIN, QR-Code, Fahrzeugkennzeichen	Karte, PIN, QR-Code, Fahrzeugkennzeichen
HARDWARE				
Leser	2x OSDP oder 1x Wiegand	4x OSDP oder 2x Wiegand	8x OSDP-Leser (Multidrop)	16x OSDP-Leser (2 Leser pro Zugang)
Stromversorgung des Lesers	500 mA	500 mA (gesamt)	2 000 mA (gesamt)	4 000 mA (2 000 mA gesamt pro 4 Leser-Ports)
Türrelais	1x C-Relais Trocken oder nass (12/24 V DC)	2x C-Relais Trocken oder nass (12/24V DC)	4x Form C-Relais, trocken oder nass (12/24 V DC); 4x Form C-Relais, nur trocken (30 V DC)	8x Form C-Relais, trocken oder nass (12/24 V DC); 8x Form C-Relais, nur trocken (30 V DC)
Stromversorgung des Türrelais	PoE+: 900 mA bei 12 V DC, 450 mA bei 24 V DC DC: 1 600 mA bei 12 V DC, 800 mA bei 24 V DC	PoE+: 900 mA bei 12 V DC, 410 mA bei 24 V DC DC: 1 800 mA bei 12 V DC, 750 mA bei 24 V DC	3 800 mA bei 12 V DC (gesamt), 1 500 mA bei 24 V DC (gesamt)	7 600 mA bei 12V DC (3 800 mA gesamt pro 4 Zugänge) 3 000 mA bei 24V DC (1 500 mA gesamt pro 4 Zugänge)
Türeingänge	1x DPS-Eingang 1x REX-Eingang	2x DPS-Eingänge 2x REX-Eingänge	4x DPS-Eingänge 4x REX-Eingänge mit einer Stromversorgung von 400 mA bei 12 V DC (gesamt)	8x DPS-Eingänge 8x REX-Eingänge mit einer Stromversorgung von 800 mA bei 12 V DC (400 mA gesamt pro 4 REX-Eingänge)
AUX E/A	2x konfigurierbare E/A 1x Alarmeingang 1x Manipulationseingang	4x konfigurierbare E/A 1x Alarmeingang 1x Manipulationseingang	2x konfigurierbare E/A 3x Eingänge 3x Ausgänge 1x Alarmeingang 1x Manipulationseingang	2x konfigurierbare E/A 3x Eingänge 3x Ausgänge 1x Alarmeingang 1x Manipulationseingang
Netzteil	PoE+ oder 12 V DC	PoE+ oder 10–28 V DC	PoE+ oder 12 V DC und 12 V DC (Zugänge 1–4)	PoE+ oder 12 V DC und 12 V DC (Zugänge 1–4) und 12 V DC (Zugänge 5–8)
Betriebsbedingungen	0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F)	–40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)	–40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)	–40 °C bis 70 °C (–40 °F bis 158 °F)
Abmessungen	144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 Zoll)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 Zoll)	210 x 166,1 x 28,5 mm (8,27 x 6,54 x 1,12 Zoll)	326,5 x 166,1 x 28,5 mm (12,85 x 6,54 x 1,12 Zoll)

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.axis.com/de-de/products/network-door-controllers