



## Tabla comparativa

# Controladoras de accesos en red Axis



| CONTROLADOR DE PUERTA           | A1210                                                                                | A1610                                                                                | A1710-B                                                                                                                       | A1810-B                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de puertas               | Una puerta                                                                           | Dos puertas                                                                          | Cuatro puertas                                                                                                                | Ocho puertas                                                                                                                  |
| Aplicación                      | Diseño compacto: instalación en cualquier sitio                                      | Listo para usar: interior y exterior*                                                | Instalación centralizada, compacto y rentable                                                                                 | Instalación centralizada, compacto y rentable                                                                                 |
| Instalación típica              | Montaje en pared, riel DIN, caja a medida                                            | Montaje en pared, riel DIN, caja a medida                                            | Montaje en pared, riel DIN, caja                                                                                              | Montaje en pared, riel DIN, caja                                                                                              |
| Variantes del producto          | Caja: A1210<br>Estructura desnuda: A1210-B<br>Kit para 4 puertas: A1214              | Caja: A1610<br>Estructura desnuda: A1610-B                                           | Estructura desnuda: A1710-B                                                                                                   | Estructura desnuda: A1810-B                                                                                                   |
| CONTROL DE ACCESO               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Número de credenciales          | 250 000                                                                              | 250 000                                                                              | 250 000                                                                                                                       | 250 000                                                                                                                       |
| Número de historial de eventos  | 250 000                                                                              | 250 000                                                                              | 250 000                                                                                                                       | 250 000                                                                                                                       |
| Elemento seguro                 | Axis Edge Vault con almacenamiento seguro de claves                                  | Axis Edge Vault con almacenamiento seguro de claves                                  | Axis Edge Vault con elemento seguro de claves                                                                                 | Axis Edge Vault con elemento seguro de claves                                                                                 |
| Tipo de identificación          | Tarjeta, PIN, código QR, matrícula                                                   | Tarjeta, PIN, código QR, matrícula                                                   | Tarjeta, PIN, código QR, matrícula                                                                                            | Tarjeta, PIN, código QR, matrícula                                                                                            |
| HARDWARE                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Lectores                        | 2 OSDP o 1 Wiegand                                                                   | 4 OSDP o 2 Wiegand                                                                   | 8 lectores OSDP (multidrop)                                                                                                   | 16 lectores OSDP (2 lectores por puerta)                                                                                      |
| Alimentación lector             | 500 mA                                                                               | 500 mA (combinados)                                                                  | 2.000 mA (combinados)                                                                                                         | 4.000 mA (2.000 mA combinados por 4 puertos de lector)                                                                        |
| Relés de puerta                 | 1 relé con forma de contacto tipo C<br>Seco o húmedo (12 V CC/24 V CC)               | 2 relés con forma de contacto tipo C<br>Seco o húmedo (12 V CC/24 V CC)              | 4 relés con forma de contacto tipo C; seco o húmedo (12 V/24 V CC), 4 relés con forma de contacto tipo C; solo seco (30 V CC) | 8 relés con forma de contacto tipo C; seco o húmedo (12 V/24 V CC), 8 relés con forma de contacto tipo C; solo seco (30 V CC) |
| Alimentación del relé de puerta | PoE+: 900 mA a 12 V CC, 450 mA a 24 V CC<br>CC: 1.600 mA a 12 V CC, 800 mA a 24 V CC | PoE+: 900 mA a 12 V CC, 410 mA a 24 V CC<br>CC: 1.800 mA a 12 V CC, 750 mA a 24 V CC | 3.800 mA a 12 V CC (combinados), 1.500 mA a 24 V CC (combinados)                                                              | 7600 mA @ 12 V CC (3.800 mA combinados por 4 puertas)<br>3000 mA @ 24 V CC (1.500 mA combinados por 4 puertas)                |
| Entradas de puerta              | 1 entrada DPS<br>1 entrada REX                                                       | 2 entradas DPS<br>2 entradas REX                                                     | 4 entradas DPS<br>4 entradas REX con 400 mA a 12 V CC (combinados)                                                            | 8 entradas DPS<br>8 entradas REX con 800 mA a 12 V CC (400 mA combinados por 4 entradas REX)                                  |
| E/S auxiliares                  | 2 E/S configurables<br>1 entrada de alarma<br>1 entrada de manipulación              | 4 E/S configurables<br>1 entrada de alarma<br>1 entrada de manipulación              | 2 E/S configurables<br>3 entradas<br>3 salidas<br>1 entrada de alarma<br>1 entrada de manipulación                            | 2 E/S configurables<br>3 entradas<br>3 salidas<br>1 entrada de alarma<br>1 entrada de manipulación                            |
| Fuente de alimentación          | PoE+ o 12 V CC                                                                       | PoE+ o 10-28 V CC                                                                    | PoE+ o 12 V CC y 12 V CC (puerta 1-4)                                                                                         | PoE+ o 12 V CC y 12 V CC (puerta 1-4) y 12 V CC (puerta 5-8)                                                                  |
| Condiciones de funcionamiento   | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)                                                        | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)                                                     | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)                                                                                              | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)                                                                                              |
| Dimensiones                     | 144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 pulg.)                                            | 175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 pulg.)                                            | 210 x 166,1 x 28,5 mm (8,27 x 6,54 x 1,12 pulg.)                                                                              | 326,5 x 166,1 x 28,5 mm (12,85 x 6,54 x 1,12 pulg.)                                                                           |

Para obtener más información, visite:

[www.axis.com/products/network-door-controllers](http://www.axis.com/products/network-door-controllers)

