



Tabella di confronto

Controller di rete Axis per tutti i tipi di ingressi



DOOR CONTROLLER	A1210	A1610	A1710-B	A1810-B
Numero di porte	Una porta	Due porte	Quattro porte	Otto porte
Applicazione	Design compatto per l'installazione in qualsiasi ambiente	Pronto all'uso in interni ed esterni*	Installazione centralizzata, compatta ed economica	Installazione centralizzata, compatta ed economica
Installazione tipica	A parete, su guida DIN, in armadietto personalizzato	A parete, su guida DIN, in armadietto personalizzato	A parete, su guida DIN, in armadietto	A parete, su guida DIN, in armadietto
Varianti del dispositivo	Armadietto: A1210 Barebone: A1210-B Kit per 4 porte: A1214	Armadietto: A1610 Barebone: A1610-B	Barebone: A1710-B	Barebone: A1810-B
CONTROLLO ACCESSI				
Numero di credenziali	250.000	250.000	250.000	250.000
Numero di eventi in cronologia	250.000	250.000	250.000	250.000
Secure Element	Axis Edge Vault con archiviazione sicura delle chiavi	Axis Edge Vault con archiviazione sicura delle chiavi	Axis Edge Vault con elemento chiave sicuro	Axis Edge Vault con elemento chiave sicuro
Tipo di identificazione	Badge, PIN, QR code, targa	Badge, PIN, QR code, targa	Badge, PIN, QR code, targa	Badge, PIN, QR code, targa
HARDWARE				
Lettori	2 OSDP o 1 Wiegand	4 OSDP o 2 Wiegand	8 lettori OSDP (multidrop)	16 lettori OSDP (2 lettori per porta)
Alimentazione lettore	500 mA	500 mA (combinati)	2000 mA (combinati)	4000 mA (2000 mA combinati per 4 porte lettore)
Relè porta	1 relè Form C Contatto pulito o non pulito (12 V CC/24 V CC)	2 relè Form C Contatto pulito o non pulito (12 V CC/24 V CC)	4 relè Form C; a contatto pulito o alimentato (12 V/24 V CC), 4 relè Form C; solo a contatto pulito (30 V CC)	8 relè Form C; a contatto pulito o alimentato (12 V/24 V CC), 8 relè Form C; solo a contatto pulito (30 V CC)
Alimentazione relè porta	PoE+: 900 mA a 12 V CC, 450 mA a 24 V CC CC: 1600 mA a 12 V CC, 800 mA a 24 V CC	PoE+: 900 mA a 12 V CC, 410 mA a 24 V CC CC: 1800 mA a 12 V CC, 750 mA a 24 V CC	3800 mA a 12 V CC (combinati), 1500 mA a 24 V CC (combinati)	7600 mA a 12 V CC (3800 mA combinati per 4 porte) 3000 mA a 24 V CC (1500 mA combinati per 4 porte)
Ingressi porte	1 ingresso DPS 1 ingresso REX	2 ingressi DPS 2 ingressi REX	4 ingressi DPS 4 ingressi REX con alimentazione 400 mA a 12 V CC (combinati)	8 ingressi DPS 8 ingressi REX con alimentazione 800 mA a 12 V CC (400 mA combinati per 4 ingressi REX)
Ingressi/uscite ausiliari	2 I/O configurabili 1 ingresso allarme 1 ingresso antimanomissione	4 I/O configurabili 1 ingresso allarme 1 ingresso antimanomissione	2 I/O configurabili 3 ingressi 3 uscite 1 ingresso allarme 1 ingresso antimanomissione	2 I/O configurabili 3 ingressi 3 uscite 1 ingresso allarme 1 ingresso antimanomissione
Alimentazione	PoE+ o 12 V CC	PoE+ o 10-28 V CC	PoE+ o 12 V CC e 12 V CC (porte 1-4)	PoE+ o 12 V CC e 12 V CC (porte 1-4) e 12 V CC (porte 5-8)
Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a 70 °C (da 32 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
Dimensioni	144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 pollici)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 pollici)	210 x 166,1 x 28,5 mm (8,27 x 6,54 x 1,12 pollici)	326,5 x 166,1 x 28,5 mm (12,85 x 6,54 x 1,12 pollici)

Per ulteriori informazioni, visita:

www.axis.com/products/network-door-controllers

