

AXIS A9161 Network I/O Relay Module

经济高效的智能模块

AXIS A9161 Network I/O Relay Module 具有带受监控输入和继电器的 6 个可配置 I/O。该模块会对来自 PIR 移动侦测器或开关的信号等输入作出反应，以触发操作。其开放平台可实现与 AXIS A1001 Network Door Controller、网络摄像机和其他设施系统高度集成。AXIS A9161 也可以独立工作。它为 I/O 设备供电的同时，当 Axis 产品需要额外 I/O 或继电器时，此设备能扩展 Axis 产品的功能。其方便的尺寸和外壳让安装轻松灵活。

- > 6 个 I/O 和 1 个 C 型继电器
- > 12 和 24 V DC 输出/输入或 PoE
- > 基于 Axis 开放平台 – VAPIX 和 ACAP
- > 与 AXIS Camera Station 或第三方软件配合使用



AXIS A9161 Network I/O Relay Module

I/O 接口		存储器	256 MB RAM, 256 MB 闪存
数字 I/O	6 个 I/O, 可配置为输入、模拟读出的受监控输入; 或输出 (数字输入: 0 至最大 40 V DC, 可在 0–12 V 之间监控 (4 种状态), 数字输出: 0 至最大 40 V DC, 开漏, 最大 100 mA)	电源	电源输入: 8–28 V DC/26 W 或 POE 供电 IEEE 802.3af 1 型 3 类 电源输出: 12 V DC 和 24 V DC。 在 12 V 与 24 V 输出之间共享最大电源输出: PoE 3 类: 7 W, DC 输入: 17 W
继电器	1 个 C 型继电器, NO/NC 触点, 最大 1 A, 30 V DC	接口	1 个 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 接线端子; 1 个 DC 输入、1 个 DC 输出、6 路输入/输出、1 个继电器、连接器的电缆尺寸: CSA: AWG 28–16, CUL/UL: AWG 30–14
网络		工作条件	–40 ° C 至 55 ° C (–40 ° F 至 131 ° F) 湿度 20–85% RH (非冷凝)
安全	密码保护、IP 地址筛选、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1X 网络访问控制、摘要式身份验证	认证	EN 55032 B 类、EN 50130–4、EN 61000–3–2、EN 61000–3–3、EN 55024、EN 61000–6–1、EN 61000–6–2、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES–003 B 类、RCM AS/NZS CISPR32 B 类、VCCI B 类、IEC/EN/UL 62368–1、EN 50581
支持的协议	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS ^a 、TLS ^a 、QoS layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS	尺寸	35 x 178 x 120 毫米 (1.4 x 7 x 4.7 英寸)
系统集成		重量	500 克 (1.1 磅)
应用程序编程接口	支持软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] , 规格请参见 www.axis.com 支持 AXIS Camera Application Platform, 能够安装第三方应用, 请参见 www.axis.com/acap	所含附件	跳线套件、内梅花六角扳手 TR20、DIN 轨道安装夹、安装指南
事件和警报		可选附件	AXIS T8120 Midspan 15 W、AXIS T8129 PoE Extender 电源 AXIS T8006 PS12
篡改检测	拆除顶罩	语言	英语、法语、意大利语、德语和西班牙语
事件历史	30 000 先进先出 (FIFO)	质保	有关 5 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty
事件操作	通过电子邮件、HTTP、HTTPS 和 TCP 提供通知, 外部输出端口 状态 LED, 发送 SNMP 陷阱	a. 本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL 工具包 (http://www.openssl.org/) 的软件, 以及由 Eric Young (ey@cryptsoft.com) 编写的加密软件。	
事件触发	篡改检测、网络丢失、配置、事件记录器、硬件、输入信号、时间表、系统、时间、监控输入 (4 种状态)、继电器和输出、检测信号丢失	环境责任: axis.com/environmental-responsibility	
常规			
可持续性	不含 PVC		
软件	通过 Internet Explorer、Firefox、Chrome 或 Safari 进行配置和基本管理		