

AXIS Camera Station 5

Un contrôle d'accès et une vidéosurveillance simples et efficaces

AXIS Camera Station 5 est puissant et facile à utiliser. Ainsi, n'importe quel utilisateur peut gérer le système, traiter des incidents, trouver rapidement et exporter des preuves en qualité haute définition et gérer les accès physiques. L'interface opérateur comprend toutes les fonctions clés, notamment la vidéo en direct, l'investigation, l'exportation, le floutage vidéo pour préserver l'anonymat des tiers, ainsi que la gestion des accès. AXIS Camera Station 5 est parfaitement compatible avec les produits de vidéo sur IP Axis, tels que les caméras réseau, les caméras-piétons, les visiophones réseau, les haut-parleurs et les fonctions d'analyse. Le logiciel est préchargé sur la gamme d'enregistreurs Axis. Utilisez AXIS Site Designer pour une conception et une installation fiables et rapides des systèmes.

- > **Fonctionnement simple et efficace**
- > **Surveillance et contrôle d'accès physique**
- > **Optimisés pour les produits réseau Axis**
- > **Ensemble de fonctionnalités puissantes**
- > **Application AXIS Site Designer pour la conception du système**



AXIS Camera Station 5

Caractéristiques du système

Produits pris en charge	<p>Produits réseau Axis :</p> <p>Caméras réseau et encodeurs, caméras PTZ et thermiques avec firmware 4.30 ou ultérieur</p> <p>Produits système audio</p> <p>Contrôleurs de porte réseau</p> <p>Visiophones réseau</p> <p>Modules de relais d'E/S réseau</p> <p>Produits de système radar</p> <p>Système porté</p> <p>Rendez-vous sur la page de support du produit</p> <p>AXIS Camera Station 5 pour consulter la liste complète des produits Axis pris en charge.</p> <p>Produits des autres fabricants :</p> <p>2N IP Intercoms version 2.32.0 et suivantes</p> <p>Les appareils d'un autre fabricant doivent être conformes aux normes IEC62676-2-31 et IEC62676-2-32 à la norme ONVIF Profile S.</p> <p>Prise en charge garantie des périphériques d'autres fabricants grâce à l'AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.</p> <p>Enregistrement continu du flux vidéo via l'URL RTSP directe</p>	Journal des événements	Journaux d'alarmes, d'événements et d'audits
Stockage	<p>Stockage AXIS validé comme les appareils et les enregistreurs vidéo sur AXIS série S, les disques durs locaux ou un NAS hautes performances pour le stockage</p> <p>Base de données d'enregistrement illimitée, la seule limite étant l'espace de stockage disponible</p> <p>La conservation peut être limitée pour chaque caméra selon la réglementation locale en vigueur.</p> <p>L'enregistrement de secours sur les périphériques avec carte SD lors de la connexion au serveur AXIS Camera Station 5 est perdu de manière inattendue.</p> <p>L'enregistrement de basculement sur AXIS S30 Recorder Series lors d'une connexion au serveur AXIS Camera Station 5 est perdu.</p>	Licences	<p>Licences :</p> <p>Licence principale pour périphériques Axis et Interphones IP 2N</p> <p>La licence universelle peut être utilisée pour n'importe quel type de périphérique, Axis, 2N, appareils d'un autre fabricant et URL directes RTSP</p> <p>Mise à niveau des licences :</p> <p>Licence Core Device vers licence Universal Device</p> <p>Essai illimité de 30 jours pouvant évoluer en version sous licence</p>
Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)	API pour l'intégration de logiciels ^a disponible sur demande pour les partenaires agréés.	Surveillance de l'état de santé du système	Plusieurs systèmes sur le réseau privé et le cloud
Configuration	Configuration automatique via l'importation de paramètres depuis un projet AXIS Site Designer	Recherche de données	<p>Recherche d'objets avec recherche intelligente 2</p> <p>Événements de contrôle d'accès liés à des enregistrements vidéo</p> <p>Informations de plaque d'immatriculation capturée par AXIS License Plate Verifier</p> <p>Données de vitesse capturée par AXIS Speed Monitor</p> <p>Signets automatiques de contrôle d'accès</p> <p>Sauvegarde automatique des événements hors ligne sur les contrôleurs de portes</p>
Clients	<p>Application client pour Windows pour l'accès direct au serveur ou l'accès distant à l'aide de l'accès distant sécurisé AXIS</p> <p>Application mobile pour iOS et Android pour l'accès direct au serveur ou l'accès distant à l'aide de l'accès distant sécurisé AXIS</p> <p>Données de relais mensuelles de 300 Go incluses pour AXIS Secure Remote Access</p>	Vidéo	
Système multiseurs	Les clients peuvent se connecter simultanément à plusieurs serveurs.	Compression vidéo	<p>Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)</p> <p>Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC)</p> <p>MPEG-4</p> <p>Motion JPEG</p>
Installation	<p>Tester l'installation système avec AXIS Installation Verifier</p> <p>Rapport de test système avec AXIS Installation Verifier</p>	Flux vidéo	<p>Plusieurs flux, configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG</p> <p>Fréquence d'images et bande passante contrôlables</p> <p>Technologie Axis Zipstream en H.264 et H.265</p> <p>ABR H.264/H.265 pour enregistrements continus</p>
Onglets alerte	Recevoir des alarmes système et des alertes des règles d'action. Liens vers les enregistrements d'alarme	Résolution	Prise en charge de toutes les résolutions de caméra jusqu'à 20 mégapixels, dont 4K Ultra HD
Sécurité	<p>Plusieurs niveaux d'accès utilisateur avec protection par mot de passe sur le domaine local ou Windows (Active Directory)</p> <p>Connexion HTTPS protégée entre le serveur et les périphériques</p> <p>Connexion cryptée AES-256 entre le serveur et le client</p> <p>Toutes les connexions prennent en charge TLS 1.2 ou supérieur</p>	Fréquence d'image	<p>Jusqu'à 180 ips par caméra pour le client Windows</p> <p>Jusqu'à 60 ips avec 1080p et 30 ips avec 4K pour l'application mobile sur iOS et Android</p>
Calendriers	<p>Par caméra pour l'enregistrement et les règles d'action</p> <p>Contrôle d'accès : Par règle d'accès et profil d'identification</p> <p>Personnalisation des calendriers de remplacement</p>	Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)	<p>Contrôle des caméras PTZ et dômes pilotables par souris, clavier ou joystick</p> <p>Zoom local pour les caméras AXIS</p> <p>Touches de raccourci programmables</p> <p>Prise en charge de la priorité PTZ</p>
Déclencheurs d'événements	Événements du dispositif, événements ACAP et autres événements : AXIS Object Analytics, détection de mouvement, événements et erreurs système, entrée/sortie, bouton d'action, HTTPS externe, AXIS Perimeter Defender, événements de contrôle d'accès via le contrôleur de porte, applications tierces, etc.	Vidéo en direct	Configuration de la vidéo en direct modulable, Axis Corridor Format, multi-affichage, fenêtre « point sensible », séquence caméra/vue, mappage du site, page Web, PTZ numérique, dewarp (rectification), contrôle à l'écran et boutons d'action
Déclenchement d'actions en cas d'événement	Plusieurs actions, dont l'enregistrement, le déclenchement d'une alarme, l'envoi d'un e-mail, la vidéo en direct, la définition de la sortie, l'envoi d'une notification HTTP et le contrôle d'accès	Lecture d'enregistrements	<p>Recherche d'enregistrements par caméra, date et visualisation chronologique, recherche intelligente, épuration vidéo, signets, verrouillage des enregistrements prioritaires.</p> <p>Jusqu'à 64 fois ou image par image</p> <p>Jusqu'à 36 caméras en lecture synchronisée</p> <p>Images individuelles au format JPEG</p>
		Exportation des enregistrements	<p>Exportation manuelle et planifiée</p> <p>Signature numérique sur les enregistrements exportés, lecteur autonome</p> <p>Rédaction vidéo avant exportation pour protéger la vie privée des tiers</p> <p>Rapport d'incident pour gérer les informations sur le litige</p> <p>Remarques ajoutées aux séquences vidéo</p> <p>Protection par mot de passe lors de l'exportation vers un ZIP</p> <p>Exporter vers ASF, MP4 et MKV</p>
		Audio	
		Diffusion audio	<p>Bidirectionnel, semi-duplex et duplex intégral pour les périphériques Axis (si pris en charge par le périphérique)</p> <p>Unidirectionnel pour les caméras tierces</p> <p>Suppression d'écho et réduction de bruit^b</p>

Encodage audio AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz

Contrôle d'accès

Configuration	Intégration d'Active Directory pour la gestion des titulaires de carte Configuration de porte sans fil Configuration des portes et des zones avec tableau des codes PIN imprimable à codes couleur Copie de la configuration des portes Authentification multi-facteurs pour accès aux portes Format de carte personnalisable et configuration de la longueur du code PIN
Gestion des titulaires de carte	Gestion globale des titulaires de carte avec système multi-serveurs Titulaire de carte avec prise en charge des champs personnalisés, photo, nom, ID, e-mail, règle d'exemption pour verrouillage et anti-retour Inscription des identifiants avec prise en charge de la carte, du code PIN et du code PIN de contrainte, des codes QR (dynamiques et statiques) et des plaques d'immatriculation Groupes de titulaires de carte Recherche des titulaires de carte et des groupes de titulaires de carte Qualifié pour 10 000 titulaires de carte et 5 identifiants pour chaque titulaire de carte
Gestion des accès	Création et modification de règles d'accès combinant les titulaires de carte, les portes et les horaires. Application d'un planning de déverrouillage de porte avec prise en charge de la première personne à l'intérieur.
Tableau de bord de la porte	Transactions de portes récentes ou mises en signet avec noms et photos des titulaires de carte pour vérification Alarmes de porte avec temps d'ouverture de porte trop long et ouverture forcée d'une porte Statut physique des portes et statut du verrouillage Cartes graphiques pour la vue d'ensemble du système et la commande de porte
Commande de porte manuelle	Verrouillage, déverrouillage, accès et actions de confinement appliquées à plusieurs portes et zones
Contrôles de sécurité	Anti-retour
Recommandations matérielles	
Général	Consultez les <i>Conseils matériels</i> sur la page produit AXIS Camera Station 5 à l'adresse axis.com .

Évolutivité AXIS S30 Recorder Series décharge le serveur AXIS Camera Server. Pour plus d'informations, allez à la page des produits AXIS S30 Recorder Series sur axis.com.

Système multiserveurs	Tous les systèmes avec des exigences de performances plus élevées que ci-dessus doivent faire appel à plusieurs serveurs. Ajoutez d'autres serveurs AXIS Camera Station 5 et répartissez équitablement la charge de la bande passante entre les serveurs dans les limites des spécifications ci-dessus.
Surveiller	Pour la prise en charge de plusieurs écrans (jusqu'à 4 moniteurs par carte graphique) ou de plusieurs flux 4K, nous vous recommandons d'utiliser des cartes graphiques avec plus de 2 Go de mémoire vidéo dédiée (prise en charge HDMI 2.0 ou Display Port 1.2 requise). Par exemple : NVIDIA® QUADRO® P620

Général

Services cloud en option	Gestion des licences, surveillance de serveurs, client Web Cloud, gestion des périphériques, gestion des utilisateurs Afin de garantir la compatibilité avec les services cloud fournis par Axis, le serveur AXIS Camera Station Pro doit être mis à jour régulièrement conformément aux instructions d'Axis.
Système d'exploitation	Nous recommandons Windows 11 pour les nouveaux systèmes. AXIS Camera Station 5 prend également en charge : Windows 10 et 11 Windows Server 2016, 2019, 2022 et versions ultérieures Pour obtenir la liste de tous les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez les notes de version à l'adresse axis.com .
Accessoires en option	AXIS TU9001 Control Board Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com .
Langues	Allemand, Anglais, Arabe, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Coréen, Espagnol, Finnois, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Persan, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Suédois, Tchèque, Thaï, Turc et Vietnamien et Hébreu

- a. *Aucune API n'est disponible pour le contrôle d'accès.*
b. *Pour une communication full-duplex, les dispositifs sans annulation d'écho nécessitent l'utilisation d'un casque.*