

## AXIS S9001 Mk II 데스크톱 터미널

서버 설치를 위한 효율적인 감시

AXIS Camera Station S9001은 고해상도 감시에 적합한 콤팩트하고 설치가 간편한 데스크톱 터미널입니다. 이 터미널은 AXIS Camera Station 클라이언트와 모든 필요한 소프트웨어가 사전 로드되어 있으며 설치 시간을 최소화하도록 사전 구성되어 있습니다. AXIS S9001은 AXIS S1032 또는 AXIS S1048 랙 서버를 보완하여 고성능 감시 워크스테이션을 구성합니다. 이 터미널은 그래픽과 CPU와 같은 하드웨어 구성 요소를 검증했습니다. 이 제품에는 현장 교체 서비스와 함께 3년 하드웨어 보증이 포함됩니다. AXIS S9001은 시스템 오버뷰를 위해 2개의 모니터를 지원합니다. 키보드 및 컴퓨터 마우스가 포함되어 있습니다.

- > 손쉬운 설치
- > AXIS Camera Station 클라이언트 포함
- > 검증된 하드웨어
- > 최대 4K의 고해상도 감시
- > 광범위한 지원



## AXIS S9001 Mk II 데스크톱 터미널

<b>프로세서</b>	Intel® i5 4570S, 쿼드 코어, 2.90GHz Turbo, 6MB	<b>작동 조건</b>	5°C~45°C(41°F~113°F)
<b>메모리</b>	8GB(2x4GB) 1600MHz DDR3	<b>저장 조건</b>	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
<b>스토리지</b>	500GB, 64MB 캐시 및 SATA 6Gb/s 인터페이스로 구성된 7200rpm HDD 영상의 로컬 저장용이 아님. AXIS S1032 또는 AXIS S1048을 사용할 것을 권장합니다.	<b>승인</b>	EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15, class B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, class B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Class B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
<b>그래픽 카드</b>	AMD Radeon R5 A240 1GB DDR3 2개의 모니터 지원됨	<b>치수</b>	290 x 93 x 312mm(11.4 x 3.66 x 12.28 in)
<b>운영 체제</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>무게</b>	5.3kg(11.6lb)
<b>비디오 스트리밍</b>	<b>실시간 보기:</b> 최대 25개의 카메라 분할 보기 또는 1 x 4K 카메라 보기 <b>재생:</b> 4 x 1080p 카메라 분할 보기 또는 1 x 4K 카메라 보기	<b>포함 액세서리</b>	설치 안내서, 키보드(인터내셔널/미국), 컴퓨터 마우스, 전원 케이블
<b>일반</b>		<b>액세서리 옵션</b>	AXIS T8310 영상 감시 제어 보드 AXIS P8221 I/O 오디오 모듈 AXIS A1001 네트워크 도어 컨트롤러
<b>전원</b>	최대 315W, 100V AC~240V AC	<b>보증</b>	Axis의 3년 보증에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.
<b>커넥터</b>	USB 2.0 6개, USB 3.0 4개, 디스플레이 포트 1개, Dual link DVI-I 1개 이더넷 LAN 10/100/1000Mbit, 라인 입력/출력 커넥터, 컴퓨터 마우스 및 키보드 커넥터		

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 특징과 기능에 대한 자세한 정보는 [www.axis.com](http://www.axis.com)에 있는 데이터 시트를 참조하십시오.

**환경적 책임:** [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)