

## AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

### 一款用于轻松安装关键系统设备的坚固机柜

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 是一款室外专用机柜，提供与光纤安装设备一起使用的预配置组件。此机柜可保护设备免受故意破坏和篡改，并且具有耐候作用，可防止灰尘、水和冰进入。Axis 摄像机可以安装在机柜门上，此机柜门上配有与 AXIS P54 网络摄像机匹配的钻孔。AXIS T98A19-VE 配有安装板和电缆保护。为了在需要光纤安装时简化安装，此机柜预安装了电源、电源线、电气安全套件和媒体转换器。

- > 专为 AXIS P54 系列量身定制
- > 预配置
- > 易于安装
- > 耐候并防暴



## AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

<b>型号</b>	AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 120 V AC AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 230 V AC	<b>120 V AC:</b> FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、VCCI A 类、ICES-003 A 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 A 类 <b>230 V AC:</b> EN 55022 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、C-Tick AS/NZS CISPR 22 A 类
<b>常规</b>		
<b>支持的产品</b>	AXIS P54	
<b>外壳</b>	聚碳酸酯机柜和不锈钢安装板 IP66 和 NEMA 4X 级, IK10 抗冲击 颜色: 白色 NCS 1002-B, 不锈钢	<b>尺寸</b> 249 x 361 x 131 毫米 ( 9 13/16 x 14 3/16 x 5 3/16 英寸 )
<b>环境</b>	室内/室外	<b>重量</b> 4.4 千克 ( 9.7 磅 )
<b>电源</b>	输入 (120 V AC): 90–175 V AC, 最大 4 A 输入 (230 V AC): 90–264 V AC, 最大 4 A 输出: 12 V DC, 20 W	<b>安装和配置</b> AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet、AXIS Electrical Safety Kit <sup>a</sup> 、Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W、AXIS T8604 Media Converter Switch
<b>接口</b>	2 个 RJ45 连接器 (10/100 Mbps) 用于将 SFP 光纤模块或 SFP 连接到铜模块的 2 个 SFP 连接器 (100/1000 Mbps)	<b>所含附件</b> 安装指南、预装线缆垫圈、预装 DIN 导轨、电缆夹、用于 MCB 保险丝的预装电源盖 AXIS T91A03 DIN Rail Clip A
<b>工作条件</b>	-40 ° C 至 65 ° C ( -40 ° F 至 149 ° F ) 湿度 10–100% RH ( 冷凝 )	<b>可选附件</b> AXIS Cabinet Lock A、AXIS Door Switch A、AXIS T98 Sunshield、AXIS T95A64 Corner Bracket
<b>认证</b>	EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 4X 型, IEC/EN 62262 IK10, REACH, WEEE, CE, IEC 60068-2-27 4M3, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, EN 62368-1	<b>质保</b> 有关 3 年保修的信息, 请参见 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. 不包括门开关

环境责任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)