

AXIS T8343 Alert Button

Botão de alerta sem fio

O AXIS T8343 Alert Button é um botão de apertar que retransmite eventos como mensagens de notificação, iluminação e muito mais. Ao se comunicar sem fio com a AXIS M5065 PTZ Network Camera ou a controladores Z-Wave Plus[®] conectados, o botão de alerta pode ser usado em soluções de segurança pequenas com menos cabeamento. A conectividade de E/S sem fio também permite a instalação flexível, pois o relé pode ser facilmente movido e adaptado às suas necessidades.

- > **Conectividade de E/S sem fio**
- > **Compatibilidade com Z-Wave Plus[®]**
- > **Conformidade com segurança S2**
- > **Bateria incluída**



AXIS T8343 Alert Button

Produtos com suporte	AXIS M5065 PTZ Network Camera Compatível com outros dispositivos de controle Z-Wave Plus®	Aprovações	EMC FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-13 V2.1.1
Rede		Rádio	EN 300 220-2 v3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1
Protocolos compatíveis	Z-Wave Plus®. Para obter mais informações sobre as classes de comandos com suporte, consulte o Manual do Usuário do produto	Segurança	EN 62368-1:2014
Geral		Dimensões	80 x 80 x 18 mm (3,15 x 3,15 x 0,71 pol.)
Invólucro	Plástico Cor: branco	Peso	76 g (0,16 lbs)
Alimentação	2 x AAA pilhas alcalinas de 1,5 V Vida útil da bateria: 1 ano ^a	Acessórios incluídos	Guia de instalação, kit de montagem, 2 x pilhas alcalinas AAA de 1,5 V
Distância	Alcance de transmissão de até 100 metros (328 pés)	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Frequência	908,42 MHz (EUA), 922,5 MHz (JP), 868,42 MHz (UE)		
Condições de operação	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)	a. Medido com 1 acionador por dia.	
Condições de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)	Responsabilidade ambiental:	axis.com/environmental-responsibility