

## Montaggio a incasso AXIS T94K02L

Installazione discreta nei controsoffitti

Il montaggio a incasso AXIS T94K02L è progettato per installazioni nei controsoffitti interni ed è adatto per le telecamere di rete serie AXIS P32-V/-LV, AXIS P33/-V/-LV, AXIS Q35-V/-LV. È inoltre applicabile ad ambienti interni e adatto per installazioni in camere di pressione in quanto l'involucro è realizzato in lega metallica con fori per canalina rispettivamente da 12,7 mm (M20) e 19,05 mm (M25) per un instradamento protetto dei cavi.

- > Supporta un'ampia gamma di telecamere a cupola fisse per interni
- > Installazioni nei controsoffitti interni rapide e semplici
- > Supporto per canaline da 12,7 mm (M20) e 19,05 mm (M25)



## Montaggio a incasso AXIS T94K02L

Generale	
<b>Prodotti supportati</b>	Serie AXIS P32-V/-LV Serie AXIS P33-V/-LV Serie AXIS Q35-V/-LV
<b>Montaggio</b>	A incasso nei pannelli del soffitto
<b>Alloggiamento</b>	Alloggiamento: lega di alluminio cromato in colore naturale Anello di copertura: polimero ad alta resistenza bianco NCS S 1002-B
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni
<b>Posizionamento del cavo</b>	Vista posteriore: fori per canalina dei cavi da 12,7 e 19,05 mm
<b>Approvazioni</b>	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581
<b>Dimensioni</b>	Altezza: 123 mm Anello di copertura di $\varnothing$ pari a 196 mm Foro nel pannello del soffitto di $\varnothing$ pari a 168 mm
<b>Peso</b>	700 g
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione, maschera di foratura, guarnizione C M20, kit per sostituzioni tra telecamere compatibili
<b>Accessori opzionali</b>	Cavo di sicurezza AXIS da 3 m
<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	