

AXIS TM1901 Wireless Kit

Kit pour caméra à boîtier AXIS M1075-L

Le kit comprend un adaptateur sans fil et un injecteur d'alimentation pour la caméra à boîtier AXIS M1075-L. La caméra peut ainsi se connecter à la fois aux réseaux sans fil 2,4 GHz et 5 GHz. L'adaptateur sans fil prend en charge 802.11ac/b/g/n/a. L'injecteur d'alimentation est alimenté par 100-240 V CA (50-60 Hz).

- > **Communication sans fil**
- > **Installation prête à l'emploi**
- > **2,4 GHz et 5 GHz**
- > **Prend en charge 802.11ac/b/g/n/a**



AXIS TM1901 Wireless Kit

Réseau

Interface sans fil

Prend en charge 802.11ac/b/g/n/a
Fréquence 2,4 GHz et 5 GHz

Agréments

CEM

Injecteur d'alimentation : EN 55035,
EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A),
VCCI Classe A, KS C 9547,
FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A

Protection

IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1

Sans fil

EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3,
EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479,
EN 62209-2

Cybersécurité

EN18031-3

Général

Alimentation

100-240 V CA (50-60 Hz), 0,8 A

Conditions de fonctionnement

0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

Conditions de stockage

-20 °C à 75 °C (-4 °F à 167 °F)

Dimensions

Adaptateur sans fil : 29,5 x 15 x 8 mm (
1,2 x 0,6 x 0,3 po)
Injecteur d'alimentation : 106 x 40 x 27 mm (
4,2 x 1,6 x 1,1 po)
Câble : 1,9 m (6,2 pi)

Poids

Adaptateur sans fil : 3,3 g $\pm$ 0,25 g (0,007 li $\pm$ 0,0006 li)
Injecteur d'alimentation : 100 g (0,2 li)

Contenu de la boîte

Adaptateur sans fil, injecteur d'alimentation, câble
d'alimentation, guide d'installation

Garantie

Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Contrôle d'exportation

Ce produit est soumis au contrôle des exportations et
vous devez toujours vous conformer à toutes les
réglementations nationales et internationales
applicables en matière d'exportation ou de ré-
exportation.

Écoresponsabilité

Contrôle des substances

Sans PVC et sans BFR/CFR conformément à la norme
JEDEC/ECA JS709
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/
65/EU/ et EN 63000:2018
REACH conformément à la directive (CE) n° 1907/2006.
Pour l'UUID SCIP, voir axis.com/partner.

Matériaux

Pour en savoir plus sur le développement durable chez
Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/
sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

Responsabilité environnementale

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à
unglobalcompact.org