

## AXIS T94Q01A Wall Mount

Supporto per montaggio a parete in alluminio

Se utilizzato insieme ad AXIS TQ1601-E Conduit Back Box consente la posa del cavo Ethernet attraverso tubi/canaline di protezione dei cavi o lungo la parete (da sinistra o destra). AXIS T94Q01A è classificata IK10 ed è compatibile con tutte le telecamere a scatola fissa e gli alloggiamenti Axis per ambienti esterni.

> [Alluminio](#)

> [Classe IK10](#)



## AXIS T94Q01A Wall Mount

### Generale

<b>Dispositivi supportati</b>	AXIS TQ1601-E Conduit Back Box AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet AXIS T91A47 Pole Mount AXIS T92E Series AXIS T93F Series AXIS P13-E AXIS Q16-E AXIS T92G20 Outdoor Housing
<b>Carico massimo</b>	7 kg
<b>Angolo</b>	Inclinazione: da + 25° a - 65° Panoramica: da + 100° a - 100°
<b>Posa dei cavi</b>	Interno
<b>Ambiente</b>	Per interni/esterni
<b>Materiale</b>	Alluminio cromato verniciato a polvere Colore: bianco NCS S 1002-B Viti in acciaio inossidabile (viti prigioniere)

<b>Approvazioni</b>	<b>Ambiente</b> IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X <sup>a</sup> <b>Urto</b> IEC/EN 62262 IK10
<b>Peso</b>	650 g
<b>Dimensioni</b>	206 x 75 x 131 mm
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione
<b>Accessori necessari</b>	Punta Torx 30
<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. *Solo se protetto da corrosione*

Responsabilità ambientale:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)