

AXIS T91R61 Wall Mount

Axis 보안 레이더 기울이기용

AXIS T91R61 Wall Mount를 사용하면 Axis 보안 레이더를 유연하게 장착하고 기울일 수 있습니다. 최적의 수직 감지 각도를 위해 조절 가능한 암을 최대 90도까지 기울일 수 있습니다. IK08 및 NEMA 250 Type 4X 등급의 분체 도장 알루미늄으로 제작된 AXIS T91R61은 견고하며 기후에 잘 견디는 제품입니다. AXIS T91R61에는 케이블 보호 제품을 사용하기 위한 AXIS TQ1601-E Conduit Back Box 하나가 포함되어 있으며, 3/4" 전선관, M25 케이블 보호 제품 및 ACI(Axis 전선관 인터페이스) 어댑터 범위와 호환됩니다.

> Axis 보안 레이더와 호환

> 90도 기울이기 각도

> 물 및 먼지에 대한 보호

> 손쉬운 설치



AXIS T91R61 Wall Mount

일반 사항		승인	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X
지원되는 제품	AXIS D2050-VE Network Radar Detector	포함된 액세서리	설치 가이드 AXIS TQ1601-E Conduit Back Box
케이스	분체 도장 크롬화 알루미늄 컬러: white NCS S 1002-B 스테인리스 스틸 나사	옵션 액세서리	AXIS T91B47 Pole Mount AXIS T94R01B Corner Bracket 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
크기	147 x 80 x 120mm(5 3/4 x 3 1/8 x 4 3/4인치)	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
무게	0.9kg(2lb)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
최대 로드	5kg(11lb)		
케이블 라우팅	후면: 케이블 구멍 측면: 케이블 전선관 구멍 M20(3/4") 하단: 케이블 전선관 구멍 M20(3/4")		
환경	실내용 실외용		