

AXIS A9801

Amélioration de la sécurité à la porte

AXIS A9801 Security Relay améliore la sécurité des portes contrôlées par les stations de porte vidéo sur IP Axis. Le petit relais, placé facilement dans la plupart des boîtiers d'installation standard, est installé sur le côté sécurisé de la porte. En cas de tentative de démontage ou de vandalisme sur la station de porte, AXIS A9801 coupe la connexion à la gâche de la porte et la porte reste bien verrouillée. Le fonctionnement normal peut être rétabli à l'aide du bouton de réinitialisation du relais. AXIS A9801 sert également de transformateur électrique et peut doubler la sortie 12 V d'une station de porte, permettant ainsi de contrôler les verrous 24 V sans câblage ou alimentation électrique supplémentaire

- > **Contrôlé contre les détériorations**
- > **Prise en charge des gâches de porte 12 V et 24 V**
- > **S'intègre aux boîtiers d'installation standard**



AXIS A9801

Environnement	Intérieur
Connecteurs	Blocs terminaux
Installation et configuration	Se connecte au verrou de porte et à la station de porte Axis avec une configuration par défaut pour faciliter l'installation Calibre de câblage : AWG 16-20, max. 15 m (49,2 pi)
Entrée	Marche +/- : min. 11 V, max. 13 V, max. 750 mA Marche relais : max. 30 V CC, max. 1,2 A
Sortie	À 12 V, 750 mA Entrée ^a : 12 V, 730 mA 24 V, 300 mA
Boîtier	Plastique
Écran et indicateurs	Voyant DEL à côté de la touche Reset
Montage	Montage sur étagère. S'intègre aux boîtiers d'installation standard : Boîte de jonction simple type américain, UE 60 mm

Conditions d'utilisation	De -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Homologations	EN 55022 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 22 Classe A, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, IEC/EN/UL 60950-1, UL294
Dimensions	48 x 45 x 30 mm (1,9 x 1,8 x 1,2 po)
Poids	100 g (0,2 lb)
Garantie	Garantie de 3 ans Axis, voir axis.com/warranty

a. La sortie d'alimentation dépend de la puissance d'entrée disponible.

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility