

## AXIS TM1901 Wireless Kit

### Kit para AXIS M1075-L Box Camera

O kit inclui um adaptador sem fio e um injetor de energia para a AXIS M1075-L Box Camera. Isso permite que a câmera se conecte a redes sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz. O adaptador sem fio suporta 802.11ac/b/g/n/a. O injetor de energia é alimentado por 100-240 VCA (50-60 Hz).

- > Comunicação sem fio
- > Plug-and-play
- > 2,4 GHz e 5 GHz
- > Suporte a 802.11ac/b/g/n/a



## AXIS TM1901 Wireless Kit

### Rede

#### Interface sem fio

Suporte a 802.11ac/b/g/n/a  
Frequência de 2,4 GHz a 5 GHz

### Aprovações

#### EMC

Injetor de energia: EN 55035, EN 55032 Class A,  
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,  
EN 61000-6-2, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A,  
ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9547,  
FCC Part 15 Subpart B Class A

#### Proteção

IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1

#### Sem fio

EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-3,  
EN 301489-17, EN 301893, EN 50566, EN 62479,  
EN 62209-2

#### Segurança cibernética

EN 18031-1

### Geral

#### Alimentação

100 – 240 VCA (50 – 60 Hz), 0,8 A

#### Condições operacionais

De 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

#### Condições de armazenamento

De -20 °C a 75 °C (-4 °F a 167 °F)

#### Dimensões

Adaptador sem fio: 29,5 x 15 x 8 mm (  
1,2 x 0,6 x 0,3 in)

Injetor de energia: 106 x 40 x 27 mm (  
4,2 x 1,6 x 1,1 in)

Cabo: 1,9 m (6,2 ft)

#### Peso

Adaptador sem fio: 3,3 g  $\pm$ 0,25 g (0,007 lb $\pm$ 0,0006 lb)  
Injetor de energia: 100 g (0,2 lb)

#### Conteúdo da embalagem

Adaptador sem fio, injetor de energia, cabo de  
alimentação, suporte de montagem, guia de instalação

#### Garantia

Garantia de 5 anos, consulte [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

#### Controle de exportação

Este produto está sujeito a regulamentações de controle  
de exportação e você deve sempre obedecer a todas as  
regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis  
de exportação ou reexportação.

### Sustentabilidade

#### Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/  
/ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/  
/EU/ e EN 63000:2018

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para UUID  
SCIP, consulte [axis.com/partner](https://axis.com/partner).

#### Materiais

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse  
[axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)

#### Responsabilidade ambiental

[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da  
ONU, leia mais em [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)