

Supporto a soffitto e su colonna AXIS T94Q01F

Per molti scenari di installazione

Il supporto a soffitto e su colonna AXIS T94Q01F in alluminio verniciato a polvere può essere utilizzato sia per installazioni a soffitto sia per quelle su colonna/parapetto. In questo modo le custodie per telecamere fisse Axis possono essere montate sotto superfici dure quali soffitti, travi e tettoie. Inoltre il montaggio può essere effettuato su pali o cime di colonne, parapetti e altre strutture edilizie orizzontali. Grazie a un braccio girevole, la direzione e la manutenzione della telecamera sono semplici. Il cavo viene instradato attraverso il tubo e non è mai esposto a intemperie o potenziali atti di vandalismo. Per proteggere i cavi instradati lateralmente vengono utilizzate canaline per cavi e adattatori per canaline Axis (19,02 mm).

- > Per interni ed esterni: soffitti, colonne e parapetti
- > Manutenzione della telecamera e installazione facile
- > Solido e sicuro: mantiene la telecamera salda anno dopo anno
- > Resistente alla corrosione





www.cixis.com T10077609/IT/M3.2/2010

Supporto a soffitto e su colonna AXIS T94Q01F

Generale	
Prodotti supportati	Serie AXIS T92E, serie AXIS T93F, AXIS T93E05, AXIS T93G05, telecamere di rete AXIS Q16-E/P13-E/M11-E, telecamera di rete AXIS Q1775-E
Alloggiamento	Supporto per il montaggio in alluminio resistente agli urti di classe NEMA 4X e IK10 Colore: bianco NCS S 1002-B
Ambiente	Interni Esterni
Posizionamento del cavo	Interno Vista posteriore: foro per il cavo Vista laterale: fori per canalina per cavi M25 3/4"
Carico massimo	5 kg
Angolazione	Braccio: 360° Inclinazione: da +25° a - 65° Rotazione: da + 100° a - 100°

Approvazioni	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Vibrazioni: classe 4M3 IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27 EN 50581, REACH, CE
Dimensioni	271 x 300,4 x 129,7 mm
Peso	1,3 kg
Accessori inclusi	Guida all'installazione
Accessori opzionali	Adattatore per canalina AXIS ACI 3/4" NPS Adattatore per canalina AXIS ACI 3/4" a U da 30 mm AXIS Bird Control Spike Per ulteriori accessori, visitare www.axis.com
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility

