

AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

Installation an Brüstungen mit Teleskopfunktion

Die AXIS T91D62 Teleskophalterung für Brüstungen ist für Installationen an Brüstungen und Wänden konzipiert, für die ein größerer Abstand von der Wand erforderlich ist. Unterschiedliche Brüstungsstärken oder störende Fassadenelemente an Gebäuden können durch die anpassbare Länge des Halterungsarms ausgeglichen werden. Da sich die Kamera 180 Grad um die eigene Achse drehen lässt, kann sie einfach und sicher vom Dach aus montiert bzw. gewartet werden. Die Montagevorrichtung ist für feste und PTZ-Dome-Kameras für den Außenbereich mit 1,5"-NPS-Gewinde vorgesehen. Dank einer nachrüstbaren Montagehalterung (optionales Zubehör) können Bohrungen für Pelco PTZ-Dome-Brüstungshalterungen wiederverwendet werden.

- > **Anpassbare Länge, Teleskoparm**
- > **Schwenkbar – Einfache Installation und Wartung**
- > **Korrosionsschutz**
- > **Flexible Installation: Brüstungen und Wände**



AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

Allgemeines

Gehäuse

Schlagfeste Aluminiumhalterung gemäß NEMA 4X und IK10
Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)

Kabelführung

Rückseite: Kabeldurchführung
Seite: Kabeldurchführung M25 0,75"

Maximale Belastung

15 kg (33 lb)

Montageoption

Brüstungen und Wände

Unterstützte Produkte

AXIS M30 Series (erfordert AXIS T94F01D Hängemontageset)
AXIS P32 Series (erfordert AXIS T94T01D/T94K01D Hängemontagesets)
AXIS P33 Series (erfordert AXIS T94T01D/T94K01D Hängemontagesets)
AXIS P56 Series (erfordert AXIS T94A01D Hängemontageset)
AXIS Q35-V Kameras (erfordern AXIS T94K01D Hängemontageset)
AXIS Q35-VE Kameras (erfordern AXIS T94M01D Hängemontageset)
AXIS Q37 Series (erfordert AXIS T94A01D Hängemontageset)
AXIS Q60 Series (erfordert AXIS T94A01D Hängemontageset)
AXIS Q61 Series (erfordert AXIS T94A01D Hängemontageset)

Umgebung

Innenbereich
Außenbereich

Zulassungen

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
IEC 62262 IK10
NEMA 250 Typ 4X*

EN 50581

*Korrosionsschutz

Abmessungen

Eingefahrener Arm: 1007 x 783 mm (39,6 x 30,1 in)
Ausgefahrener Arm: 1007 x 1033 mm (39,6 x 40,7 in)

Gewicht

5,9 kg (13 lb)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Installationsanleitung
Zugschnur

Optionales Zubehör

AXIS T91D62 Adapter-Montagehalterung
AXIS ACI Conduit Adapters
AXIS T91A52 Verlängerungsrohre 30/100 cm
AXIS Bird Control Spike
Netzwerkkabelkupplung IP66
Weiteres Zubehör finden Sie auf www.axis.com

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty