

AXIS TQ1601-E Conduit Back Box

장착 가능성의 향상을 위한 알루미늄 전선관 백 박스

AXIS TQ1601-E Conduit Back Box는 부식을 완화하는 코팅이 된 알루미늄 마운트입니다. 긴 나사와 와셔가 있는 디자인은 진동을 분산시키는 데 도움이 되며 상단/하단 및 측면 전선관 인입구가 있어 설치하기가 더 쉽습니다. AXIS T94Q01A Wall Mount와 함께 사용되는 경우, 이더넷 케이블은 벽을 관통하거나 벽을 따라 배선할 수 있습니다(좌측 또는 우측으로부터). 측면 및 상단/하단 구멍은 3/4" 전선관, M25 케이블 보호 제품 및 AXIS Conduit Interface(ACI) 어댑터 제품군(NPS/U-shape)과 호환됩니다. AXIS TQ1601-E는 단일 갭 정선 박스를 커버하는 데에도 사용할 수 있습니다.

- > 알루미늄
- > 내식성 재료의 코팅
- > 진동을 분산하도록 설계
- > 간편한 설치를 위한 전선관 인입구
- > AXIS ACI Adapters 3/4"와 호환



AXIS TQ1601-E Conduit Back Box

일반 사항		크기	130 x 158 x 50mm(5.1 x 6.2 x 1.9인치)
지원되는 제품	AXIS T94Q01A Wall Mount AXIS T92E Series AXIS T93F Series AXIS P13-E AXIS Q16-E AXIS T92G20 Outdoor Housing AXIS T91E61 Wall Mount	지속 가능성	PVC 불포함
최대 로드	8kg(17.6lb)	승인	환경 IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X ^a 충격 IEC/EN 62262 IK10
케이블 라우팅	후면: 케이블 구멍 측면: 전선관 구멍 M25(3/4인치) 하단: 전선관 구멍 M25(3/4인치)	포함된 액세서리	설치 가이드, 4x 스테인리스 스틸 나사(TX20)
환경	실내용/실외용	필요한 액세서리	Torx 30비트(필수)
소재	분체 도장 알루미늄 컬러: white NCS S 1002-B 스테인리스 스틸 나사	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
무게	540g(1.19lb)	a. 부식 방지 전용	
		환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	