

AXIS T94Q01A Wall Mount

Suporte de parede em alumínio

Quando usado em conjunto com a AXIS TQ1601-E Conduit Back Box, o cabo Ethernet pode ser passado por tubos de proteção de cabos/conduítes ao longo da parede (pela esquerda ou pela direita). A AXIS T94Q01A tem classificação IK10 e é compatível com todas as câmeras box fixas Axis para áreas externas e gabinetes.

> [Alumínio](#)

> [Classificação IK10](#)



AXIS T94Q01A Wall Mount

Geral		Aprovações	Ambiente IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X ^a Impacto IEC/EN 62262 IK10
Produtos compatíveis	AXIS TQ1601-E Conduit Back Box AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet AXIS T91A47 Pole Mount AXIS T92E Series AXIS T93F Series AXIS P13-E AXIS Q16-E AXIS T92G20 Outdoor Housing	Peso	650 g (1,4 lb)
Carga máxima	7 kg (15,4 lb)	Dimensões	206 x 75 x 131 mm (8,11 x 2,96 x 5,17 pol.)
Ângulo	Tilt: +25° a -65° Pan: +100° a -100°	Sustentabilidade	Sem PVC
Roteamento de cabos	Interno	Acessórios incluídos	Guia de Instalação
Ambiente	Áreas internas/externas	Acessórios necessários	Ponteira Torx 30
Material	Alumínio cromado, pintado a pó Cor: branco NCS S 1002-B Parafusos de aço inoxidável (prisoneiros)	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

a. *Protegido somente contra explosão*

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility