

## AXIS T8341 PIR Motion Sensor

### ワイヤレスのモーションセンサー

AXIS T8341 PIR Motion Sensor は、受動型赤外線テクノロジーにより、昼夜を問わず動きを検知します。AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ) または接続されたZ-Wave Plus<sup>®</sup>コントローラーとワイヤレスで通信することにより、このモーションセンサーはより少ない配線で小規模なセキュリティソリューションに利用することができます。ワイヤレスI/O接続により、柔軟な設置を可能にします。センサーは簡単に移動することができますので、例えばコーナーへ取り付けたいといったニーズにも対応できます。

> **ワイヤレスI/O接続**

> **Z-Wave Plus<sup>®</sup>互換**

> **S2 Security準拠**

> **バッテリー付属**



## AXIS T8341 PIR Motion Sensor

**対応製品** AXIS M5065 PTZ Network Camera (PTZネットワークカメラ)  
その他のZ-Wave Plus®制御デバイスに対応

### ネットワーク

**対応プロトコル** Z-Wave Plus®。サポートされるコマンドクラスの詳細については、本製品のユーザーズマニュアルを参照

### 一般

**ケーシング** プラスチック  
カラー: 白

**電源** CR123 3.0Vリチウムバッテリー×1  
バッテリー寿命: 1年<sup>a</sup>

**照射範囲** 最大送信距離100 m

**周波数** 908.42 MHz (米国)、922.5 MHz (日本)、868.42 MHz (EU)

**動作条件** -10 °C ~ 40 °C

**保管条件** -20 °C ~ 60 °C

### 認証・認可

**EMC**  
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、  
VCCI Class B、EN 301 489-1 V2.1.1、EN 301 489-13 V2.1.1  
**無線**  
EN 300 220-2 v3.1.1、EN 300 220-2 V3.1.1  
**安全性**  
EN 62368-1:2014

**外形寸法** 62 × 42 × 87 mm

**重量** 72 g

**付属品** インストールガイド、取付キット、CR123 3.0Vリチウム  
バッテリー×1

**保証** Axisの3年保証、[www.axis.com/warranty](http://www.axis.com/warranty)を参照

a. 1日あたり10回のトリガーで測定。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

