

## AXIS T8353B

### Leistungsstarkes Allzweck-Mikrofon

Das Mikrofon ist ein Kondensator-Kugelmikrofon und muss daher nicht direkt auf die Schallquelle gerichtet werden. Sein Design ermöglicht eine unauffällige Installation, und es kann zur verdeckten Audioerfassung oder als Ergänzung zu einer Innenraum-Sicherheitsüberwachung genutzt werden. Das AXIS T8353B Microphone Phantom Power verfügt über einen XLR-Kontakt und einen Pigtail-Adapter. Für die Phantomspeisung werden 12 bis 48 V DC unterstützt. Es ist mit anderen phantomgespeisten Geräten kompatibel, wie dem AXIS P8221 Network I/O Audio Module.

- > **Professionelle Audioüberwachung**
- > **Hervorragender Dynamikbereich und geringes Rauschen**
- > **Rundumcharakteristik**
- > **Unauffällige und kompakte Mikrofone**



# AXIS T8353B

Audio	
Unterstützte Produkte	AXIS P8221 Network I/O Audio Module
Frequenzbereich	Zwischen 20 Hz - 20 kHz (siehe Grafik) <sup>a</sup>
Empfindlichkeit	-44 dB
Max. SPL	138 dB (10 % THD)
SNR	68 dB A-Bewertung (relativ 1 kHz bei 1 Pa, 94 dB SPL)
Richt-Charakteristik	Rundumcharakteristik
Allgemeines	
Gehäuse	Kunststoffgehäuse Farbe: NCS S 9002-B
Stromversorgung	12 bis 48 V DC <sup>b</sup>
Anschlüsse	XLR-Stecker und Pigtail
Betriebsbedingungen	-25 °C bis +45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-25 °C bis 70 °C
Zulassungen	EMV EN 55103-1, EN 55103-2 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, CE Umwelt IEC/EN 60529, EN 50581
Abmessungen	Mikrofon (LxØ): 5,4 x 12,7 mm Kabel (LxØ): 1,8 m x 1,6 mm XLR-Adapter (LxØ): 20,4 mm x 70 mm
Gewicht	80 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	XLR-Adapter, Pigtail
Optionales Zubehör	AXIS Audio Extension Cable A, 5 m AXIS T8353 Mount Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://axis.com">axis.com</a>
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Gewährleistung und zur optionalen erweiterten Gewährleistung von AXIS finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

a. Die Audioangaben wurden erstellt, als das Mikrofon wie angegeben angebracht war  
b. Stromversorgung durch das Axis Netzwerkprodukt

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

